


System 3000 bryterinnsats relé

Variant: **S3000 Bryterinnsats relé**

Art.nr: **GI540300**

El.nr: **1400325**



INFORMASJON

- Kobling av belysninger og enfasede motorer.
- Adaptiv nullpunktskobling.
- Slaver kan tilkobles.
- Automatisk utkobling av lasten. Etterløpstider kan stilles inn i fem trinn, kan ikke utløses i etterkant.
- Testdrift for funksjonstesten.
- Drift med nulledertilkobling.

SPESIFIKASJONER

Innkoplingsstrøm: 16 A (AC1)

Eget effektforbruk Standby: 0,1 - 0,5 W

Kompaktlysrør: 500 W

Tronic trafo: 1500 W (Gira trafo)

Glødelamper (230V): 2300 W

Annet: Koblingsstrøm motorer 6 A

Viklede trafoer: 1000 VA

230V LED: 500 W

Maks.: Kapasitiv last: 920 VA (115 μ F)

Betjening: Betjeningsmodul GI5360xx

Mål: Monteringsdybde: 24 mm

Etterløpstid (faste trinn): 1, 5, 30, 60 min