


System 3000 LED dimmer universal trykk/vri standard

Variant: **S3000 LED dimmer universal trykk/vri standard**

Art.nr: **GI245000**

El.nr: **1400317**



INFORMASJON

Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.

- Automatisk innstilling av dimmerprinsippet som passer til lasten (fasesnitt eller faseavsnitt).
- Egenskaper som beskytter lampen.
- Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Minimumslysstyrke kan stilles inn.
- Elektronisk kortslutningsvern.
- Elektronisk overtemperaturvern.
- Drift med og uten nulledertilkobling.

Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå blafring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder. Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Gira Tronic-transformatorer og viklete transformatorer til 50 W. Elektroniske trafoer og forkoblingsenheter for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten. Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.

GI245000 har ikke mulighet for å tilkobles slavedimmer eller manuell innstilling av dimmerprinsipp. Ønsker man denne funksjonaliteten benyttes GI245500.

SPESIFIKASJONER

Slavedimmer: Nei

Ledningslengde: maks. 100 m

Eget forbruk: Standby 0,1 - 0,5 W

Driftsspenning: AC 230 V, 50/60 Hz

Kompaktlysrør: 3 - 60 W

LED 2 (fasesnitt): 3- 60 W

Mål: Monteringsdybde 24 mm

Glødelamper: 20 - 420 W

Effektmodul: GI238300

Viklede trafoer: 20 - 420 VA

LED 1 (faseavsnitt): 3 - 120 W

Effektmodul kan tilkoples: Ja

Betjening: Touch

Omgivelsestemperatur Ta: -5 °C til +45 °C