


PTS IP-gateway 5-lisenser

Variant: PTS IP-gateway 5-lisenser

Art.nr: GI262097

El.nr: 6306559



INFORMASJON

PTS-IP-gateway omsetter signalene fra Gira porttelefonssystem på nettverksprotokollnivå (IP) og gjør det dermed mulig å integrere apparater som kan nettverksaktiveres, som f.eks. datamaskiner, video-IP-telefoner og IP-kameraer.

SPESIFIKASJONER

Kapsling: IP20

Driftstemperatur: -5 til +50 °C

Driftsspenning: 24 V DC

PRODUKTBESKRIVELSE

NYE/EKSTRA FUNKSJONER

Funksjonene til fastvareoppdateringen som beskrives nedenfor, inngår ikke ved levering, men tilbys som kostnadsfri fastvareoppdatering som ikke er medregnet i kjøpsprisen. Med fastvareoppdateringen utvides PTS-IP-gatewayen med funksjonene "Skype™" og "Individuell annonsering". Skype™-utvidelsen gir mulighet til mobil porttelefon via iPhone og iPad, samt kommunikasjon med alle smarttelefoner, tablet-PC-er og TV-apparater som støtter bruk av Skype™. Skype™-viderekoblingen kan enkelt slås på og av via PTS-Communicator.

I forbindelse med HomeServer eller FacilityServer er det mulig å velge lydfiler direkte og spille disse. På denne måten kan for eksempel statusmeldinger fra KNX-anlegget sendes til dørstasjonene via definerte meldingstekster.

Et MicroSDHC-kort må være installert i PTS-IP-gatewayen (anbefaling: 2 GB / maks. 32 GB SDHC) for at de nye funksjonene skal kunne brukes.

Gira forbeholder seg retten til når som helst å avslutte driften av Skype™-funksjonaliteten som er stilt inn i PTS-IP-gatewayen, spesielt ved opphør eller endring av brukervilkårene til Skype™. Brukeren kan ikke fremsette krav overfor Gira, verken basert på avtale eller lovverk, hvis Skype™-funksjonaliteten bortfaller. Denne ansvarsutelukkelsen omfatter alle krav, spesielt krav om skadeserstatning og garanti; denne oversikten er ikke fullstendig.

PTS-COMMINCATOR

Med programvaren "PTS-Communicator" kan vanlige datamaskiner og datamaskinbaserte betjeningsenheter som f.eks. Gira Control 9 Client eller Gira Control 19 Client benyttes som svarapparat via nettverkstilkoblingen. PTS-Communicator har alle funksjonene til et Video-svarapparat, som f.eks. motta samtaler, tenne lys (i forbindelse med en koblingsaktuator) eller åpne dør.

Følgende operativsystemer støttes av PTS-Communicator:

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Mac OS X 10.6

Forbindelse med HomeServer eller FacilityServer via et programtillegg gir mulighet til visning i Gira Interface.

Logikkmoduler gir mulighet for nye bruksområder, for eksempel adgangskontroll via Gira KeylessIn-produkter.

LISENSMODELLER

- 2620 97: 5 PTS-Communicator aktive samtidig
- 2620 98: 10 PTS-Communicator aktive samtidig
- 2620 99: 20 PTS-Communicator aktive samtidig

Vær oppmerksom på at når det gjelder lisensmodellene, kan PTS-Communicator installeres på så mange terminaler som man ønsker. Tallet i lisensmodellen viser kun antallet PTS-Communicator som er registrert samtidig.

IGANGKJØRING

PTS-IP-gateway igangsettes via nett-grensesnitt. For oppstart via nettgrensesnittet må oppstartsdatamaskinen ha en støttet nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari eller Chrome).

Den ekstra spenningsforsyningen for porttelefonsystem 1296 00 kreves for spenningsforsyning til PTS-IP-gatewayen.