

Dokumentasjon for FDV

Boligskap- komponentpakker for IT/TT og TN nett

Sikringsskap for Bolig Farge: Hvit- RAL 9003	Typebetegnelse		Del nummer
	NOR8ITOS	Boligskapspakke med 8 stk 2-moduls JFA og ov.spv.	17 444 00
	NOR10ITOS	Boligskapspakke med 10 stk 2-moduls JFA og ov.spv	17 443 07
	NOR12TTOS	Boligskapspakke med 12 stk 2-moduls JFA og ov.spv.	17 443 01
	NOR8TNOS	Boligskapspakke med 8 stk 2-moduls JFA og ov.spv	17 444 43
	NOR10TNOS	Boligskapspakke med 10 stk 2-moduls JFA og ov.spv	17 443 09
	NORFK15/3R-ITOS	Ferdigkoblet sikr.skap 3 rader m/15JFA, OV og ovsp.vern og arbeidstrømutløser f/komf.kont. IT-nett	17 445 51

Forvaltning	Sikringsskap for bolig: Sikringskapene med målefelt er utviklet og tilpasset NEK400:2010. Det er lagt vekt på montasjevennlighet og kvalitet. I tråd med det utvidede kravet til jordfeilbeskyttelse og overspenningsbeskyttelse, og anbefalingene til 2P vern, benyttes det 2P jordfeilautomater og overspenningsvern i alle pakkene. For spesifikke behov og skreddersydde løsninger: kontakt oss!. Tekniske data: Nominell spenning Un: IT/TT: 230 V, TNc-s :230/400V, Frekvens: 50 Hz, I nominell: 63 A. Merkekortslutningsholdfasthet: ≤ 10 kA, Beskyttelsesgrad: IP2XC. Godkjent for usakkyndig betjening ihht EN60439-3. Farge: RAL 9003 Mål : HxBxD= 760mm x 485mm x 203mm	
-------------	---	--

Drift	Renhold	Ingen krav til periodisk renhold.
	Energiforbruk	0,0 [kW]
	Henvisninger	Ytterligere teknisk informasjon kan frenskaffes av Schneider Electric Norge AS

Vedlikehold	Rutiner Produktet er vedlikeholdsritt
-------------	---

Generelt	Skapene er komplette med hele ståldører, forsynt med enkel vrilås Ved behov for nøkkellås, kan dette tilpasses spesielt. Skapene leveres med farget og merket målersløyfe, 4 ledere: Sort, Brun, Grå og Blå, hvor Blå leder (N-leder) fjernes ved bruk i IT- eller TT-nett. For å dekke eventuell ledig plass, kan det benyttes plastavdekking beregnet for dette: Typenr. SSD360 (l=360mm) eller SSD1000 (l=1000mm)	
----------	--	---

Leverandør	Navn	Adresse	Tlf.	E-post
	Schneider Electric Norge AS	Sandstuveien 68, 0680 Oslo	23 19 12 00	kundesenter.no@ schneider-electric.com