

## FDV: 1500619



**Produkt:** Stikk innf. m/låsering 216-6  
**EI-nummer:** 1500619  
**GTIN:** 4015609021338  
**Fabrikat:** Walther-Werke GmbH  
**ETIM-klasse:** EC001317  
**Blokknummer:** 180401  
**Leverandørens varegruppe:** 1510 - Industrikontakter LF

### Teknisk beskrivelse

Stikk rundstift innfelt med låsering 216-6 IP44 230V, farge: blå.  
Halogenfri.

### Mål

**Dybde (mm)** 63.0  
**Bredde (mm)** 63.0  
**Høyde/diameter (mm)** 75.0  
**Vekt (g)** 118.0

### Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

SVHC navn: Lead  
 EC nummer: 231-100-4  
 CAS nummer: 7439-92-1

### Spesifikasjoner

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| IEC-strømstyrke                            | 16 Ampère              |
| Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) | 20 Ampère              |
| Spenning ihht. EN 60309-2                  | 230 V (50 + 60 Hz) blå |
| Merkespenningsområde                       |                        |
| Merkefrekvens                              |                        |
| Antall poler                               | 3                      |
| Tidsinnstilling                            | 6 Time                 |
| Identifisering farge                       | Blå                    |
| RAL-nummer                                 | 5002                   |
| Tilkoblingsteknikk                         | Skruklemme             |
| Uttaksvinkel                               | Vinklet                |
| Materiale                                  | Plast                  |
| Militær utførelse                          | Nei                    |
| Flensmål vertikal                          | 68 Millimeter          |
| Hullavstand vertikal                       | 47 Millimeter          |
| Flensmål horisontal                        | 62 Millimeter          |
| Hullavstand horisontal                     | 47 Millimeter          |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |

