

**FDV: 1204135**

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                  | <b>Bøyleklemme 70q 12X5MM AL/CU</b> |
| <b>El-nummer:</b>                | 1204135                             |
| <b>GTIN:</b>                     | 4018841002226                       |
| <b>Fabrikat:</b>                 | FTG GmbH                            |
| <b>ETIM-klasse:</b>              | EC000001                            |
| <b>Blokknummer:</b>              | 100402                              |
| <b>Leverandørens varegruppe:</b> | 1210 - Klemmer                      |

**Teknisk beskrivelse**

Bøyleklemme for benyttelse til tilkobling av tilkobling av aluminium eller kobberskinne med tykkelse 5mm og utgående leder i enten aluminium eller kobber med tverrsnitt 16-70mm<sup>2</sup>.

Serien består av klemmer for tilkobling til 5 eller 10mm skinne og utgående tverrsnitt mellom 1,5-185mm<sup>2</sup>, og belastning fra 180Amp til 500Amp

Denne serien kan benyttes til aluminium eller kobber eller begge deler da den har separasjonsplate.

**Mål**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 28.0 |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 21.0 |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 41.0 |
| <b>Vekt (g)</b>            | 79.0 |

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

**Spesifikasjoner**

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Samleskinnetykkelse                           | 5 - 5 Millimeter        |
| Samleskinnebredde                             |                         |
| Egnet for                                     | Flatskinne              |
| Maks ledertverrsnitt                          | 70<br>Kvadratmillimeter |
| Maks nominell driftsstrøm<br>Ie               | 400 Ampère              |
| Egnet for tilkobling av<br>rundleder          | Ja                      |
| Egnet for tilkobling av<br>sektorformet leder | Ja                      |
| Egnet for flatkabeltilkobling                 | Nei                     |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til metall-avfall for resirkulering                                                                                       |