

**FDV: 1724361**

<b>Produkt:</b>	<b>Flexibox innf 4 rad+sv.str</b>
<b>EI-nummer:</b>	1724361
<b>GTIN:</b>	7090008553021
<b>Fabrikat:</b>	Stansefabrikken Products
<b>ETIM-klasse:</b>	EC002575
<b>Blokknummer:</b>	230402
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	1735 - Flexibox

**Teknisk beskrivelse**

Flexibox for innfelling i inntil 3" vegg. EN61439-1,3 for 3x63A IT/230V/50Hz og 4x63A TN/400V/50Hz. Skapet er delt i separat sterkstrøm- og svakstrømsdel. Svakstrømsdel har Montasjeplate samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon, sterkstrømsdel har 4 sikringsskinner for 12 moduler. Frontrammen med dører har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 m m. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås. Innfellingsmål er 548mm bredde og 687mm høyde.

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	70.0
<b>Bredde (mm)</b>	575.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	713.0
<b>Vekt (g)</b>	11500.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

**Spesifikasjoner**

Høyde	713 Millimeter
Bredde	575 Millimeter
Dybde	70 Millimeter
Antall DIN-skinner	4
Antall moduler pr. DIN-skinne	12
Rekkeavstand	150 Millimeter
Utvidelsesmulighet	Nei
Med bus-skinne	Ja

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunestykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til metall-avfall for resirkulering

### Målskisse

