

## Sensorarmatur RS PRO PIR



Sensorarmatur RS PRO PIR er en armatur fra Steinell for bruk både utendørs og innendørs, f.eks. baldakin, entré, carport, trapperom, ganger, walk-in-garderobe, kjeller, loft, korridor etc. Utstyrt med fire IR-sensorer, hvor de integrerte linsene diskret skiller seg ut i kabinen. Sensoren reagerer på bevegelser av fotgjengere innenfor et område opptil 8 meter fra armaturen.

Mulighet for grunnlys når ingen bevegelse registreres. Flere armaturer kan kobles til via armaturens reléutgang. Aktiv temperaturkontroll (ATC) garanterer lang levetid for elektronikk og dioder.

**Kapslingsklasse:** IP54, klasse II

**Montering:** Tak, både utendørs og innendørs. Anbefalt monteringshøyde 2-6 m, høyere monteringshøyde gir sensoren kortere rekkevidde. Tre festehull c/c 170 mm. Avstandsstykker medfølger for utenpåliggende montering.

**Tilkobling:** To innføringshull Ø 12 mm med strupenippel. Koblingsklemme 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> (L, N, kabel via reléutgang).

**Utførelse:** Stamme av polykarbonat. Kuppel av polykarbonat med integrerte linser for sensoren. IK03.

**Bevegelsesdetektor:** IR-sensor, rekkevidde Ø 2–8 m. Sensorens rekkevidde kan reduseres i fire ulike retninger (soner). Dekningsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°. Etterlystid 5 sek–30 min. Skumringsnivå 2-2000 lux. (frakoblet).

**Lyskilde:** 14 W, LED-levetid 60 000 h, L70B50, SDCM 3, Ra >80. Lysflux 1430 lm/3000 K, 1430 lm/4000 K (samtlige typer kommer med montert kuppel). 10 % av fullt lys. Etterlystid for grunnlys kan stilles AV, 10 min, 30 min, eller konstant.

**Omgivelsestemperatur:** -20°C - +35°C

**Elektriske data:** 230 V, 50 Hz. Standby-effekt 0,5 W. Effektfaktor 0,89.

**Mål:** Ø 310 x 69 mm

**Øvrig:** Utstyrt med aktiv temperaturkontroll (ATC) som overvåker driftstemperaturen. Opptil 10 stk RS PRO PIR kan kobles sammen i grupper med hjelp fra reléutgang for felles tenning av alle armaturer. Ved sammenkobling via reléutgangen, fungerer alle armaturer i gruppen både som master- og slavearmatur. På reléutgangen kan også ekstern last benyttes, f.eks. vifte, maks. 500 W resistiv last. Funksjoner som sensorens rekkevidde, grunnlysnivå, etterlystid og reléutgang PÅ/AV stilles inn direkte på armaturen. RS PRO PIR kalles også DL Vario Quiattro PRO LED.

**Leverandør:** Steinel

## Varenummer

Elnr: 3000092 (068202) - Sensorarmatur RS PRO PIR, 3000K (hvit ramme)

Elnr: 3000093 (068196) - Sensorarmatur RS PRO PIR, 4000K (hvit ramme)

Elnr: 3133000 (035433) - Sensorarmatur RS PRO PIR 3000K (sølvlakkert ramme) \*\*utgått\*\*

035495 - Sensorarmatur RS PRO PIR 4000K (sølvlakkert ramme) \*\*utgått\*\*

## Tilbehør

E7955277 - Beskyttelsesbøyle plafond

