



FAKTA

- 2-polt brudd og "husker" siste innstilte nivå ved påslag.
- Display viser %-vis lysstyrke 1–99.
- Impulsbrytere for justering av lysstyrken opp/ned og av/på.
- Enkel programmering av maks- og minimumsnivå.
- Lysdiode i front indikerer at dimmeren er på (aktiv).
- Elektronisk overvåking av driftstemp. på 75°C (sikkerhet).
- Ingen skruer på dimmerens front.
- Tilpasset RS-16 standard.
- Dimmer glødelamper og dimbare elektroniske trafoer.

MICROSAFE[®] MDIM 315VA,
LYSDEMPER FASE AV-SNITT

Lysdemperen (MDIM 315) viser prosentvis (%) lysstyrke i digitalt display. Lysstyrke justeres av betjeningsknapper ▲ opp og ned ▼, av/på-knapp. Dimmeren har 2-polt brudd og husker siste innstilte lysnivå.

MDIM 315 er en fase AV-snitt demper på 315 VA. Den kan dimme glødelamper og dimbare elektroniske trafoer. **MDIM 315** har elektronisk sikring mot kortslutning. Når **MDIM** er avslått er det med 2-polt brudd. Man kan enkelt lagre max- og minimumsnivå.

EL. NR.	NAVN	FARGE
1418263	MDIM 315VA, Fase Av-snitt demper.	Polarhvit Plast

TEKNISK

Fysiske mål:	RS 16-standard
Spenning:	230VAC +10 / -20%
Max belastn.:	315 VA
Min belastn.:	60 VA
Utganger:	2-polt brudd, 315 VA.
Sikring:	Overtemperatursikret ved 75°C. (OL).
Lysnivå:	1 – 99 %
Sikring:	Mekanisk temp. sikring 150°C. / Elektronisk kortslutning sikring.

TIPS

MDIM husker siste innstilte nivå (1-99%) ved påslag.

NB

Kan fåes med barnesikring. Eksempel på bruk med barnesikring er hvis MDIM er koblet sammen med MBD (bev.føler)

KOBLINGSPRINSIPP

