

## Bryter-enhet PC4 DALI-2



Bryter-enhet PC4 er beregnet for bruk sammen med Steinels sensorer True Presence, Hallway og Control Pro HF 360-2 i DALI-2 APC-utførelse. Den gjør det mulig å koble ytterligere fire brytere til sensoren. På/av, dimme eller aktivere scenario via bryter. Scenarier kan enkelt skapes via appen, der man tildeler hver bryter et scenario. All konfigurasjon gjøres via Steinels app Smart Remote.

**Bruksområde:** For å øke antallet bryterinnganger til Steinels sensorer DALI-2 APC.

**Utførelse:** Konfigurasjon av bryterens funksjon gjøres via Steinels app Smart Remote. Styring av scenarier og manuell dimming skjer med standardbryter. Til bryter-enheten PC4 kobles vanlige, standard, tilbakefjærende brytere.

**Montering:** I boks, min. 60 mm, passende i nærheten av bryter.

**Tilkobling:** 5x1,5 mm² for inngang for bryter. 2 stk. tilkoblinger til DALI-buss. Maks. kabellengde mellom bryter-enhet PC4 og bryter er 50 cm.

**Bryter-enhetens strømforbruk:** 2,7 mA ved 16V driftsspenning (for strømforbruk ved annen spenning, se bruksanvisning).

Beskyttelsesklasse: IP20

**Omgivelsestemperatur:** -20°C – + 50°C

**Mål:** Ø 50 x 16 mm

**Leveradør:** Steinel

### Varenummer

082123 - Bryter-enhet PC4 DALI-2

---

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@post@khs-as.no](mailto:post@post@khs-as.no) | [www.post@khs-as.no](http://www.post@khs-as.no)