

Radim StartKit

Elnr.: 4509307



Komplett startsett for å komme i gang med Radim. Settet inneholder 1 stk. RF dimmer og 1 stk. RF 1 sone bryter. RF-dimmeren er både triacdimbar og MOSFET dimbar. Mulighet for å angi en minimum lysstyrke og dimme fra den minste lysstyrken til 100% lysstyrke. Dimmeren kan styres direkte av en bryter i Radim serien eller den kan settes opp og styres via app som finnes for iOS eller Android. Passer inn i standard veggboкс. Maks belastning 100W. Bryteren kan styre flere dimmere eller brytere i 1 sone. Av/På. Dimming.

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	100
Last LED (W)	100
Batteritype	CR2450

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Dimbar	Ja
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Montering	Skjult
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Kommunikasjon	RF(radio)
Antall kanaler/grupper	2
Frekvens (MHz)	868

Dimensjoner

Høyde (mm)	46,5
Bredde (mm)	46,5
Dybde (mm)	19,5
Nettovekt (g)	116

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.