

FDV: 1401564


Produkt: RH100 Lastbryter 100A 3P
EI-nummer: 1401564
GTIN: 4014712148130
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000216
Blokknummer: 140601
Leverandørens varegruppe: 1410 - Brytere Etc

Teknisk beskrivelse

Lastbryter RH 100, 100A 3Pol
IP20

Mål

Dybde (mm) 82.0
Bredde (mm) 54.0
Høyde/diameter (mm) 74.0
Vekt (g) 310.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Utførelse som hovedbryter	Nei
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter	Nei
Utførelse som sikkerhetsbryter	Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning	Nei
Utført som vendebryter	Nei
Antall brytere	1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC	415 Volt
Nominell driftsspenning	240 - 415 Volt
Nominell kontinuerlig strøm Iu	100 Ampère
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V	0 Ampère
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V	100 Ampère
Nominell effekt ved AC-3, 400V	0 Kilowatt
Nominell korttids-strømfasthet Icw	10 Kilo-Ampère
Bryterkapasitet ved 400V	49 Kilowatt
Betinget nominell kortslutningstrøm Iq	10 Kilo-Ampère
Antall poler	3
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter	0

normalt åpne	
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Motordrift som opsjon	Nei
Integrert motordrift	Nei
Spenningsutløser valgbar	Nei
Apparatkonstruksjon	Komplett utstyr i kapslingen
Gulvmontering	Nei
Egnet for frontmontering 4-hulls	Nei
Egnet for frontmontering senter	Nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler	Ja
Egnet for midlertidig montasje	Nei
Farge på kontrollelement	Svart
Utførelse av betjeningsselement	Vippearm
Sammenlåsbar	Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Skrukobling
Verneklasse (IP) forside	IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)	1

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunestykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

