

**FDV: 1584701**

**Produkt:** Duo veggboks 2xuttak grå  
**El-nummer:** 1584701  
**GTIN:** 7090008558842  
**Fabrikkat:** Stansefabrikken Products  
**ETIM-klasse:** EC001325  
**Blokknummer:** 180201  
**Leverandørens varegruppe:** 1515 - Power stolpe


**Teknisk beskrivelse**

Duo veggboks - låsbar veggboks i slagfast plast. Grå

Duo veggboks leveres som standard med en dobbel stikkontakt. IP34 i slagfast polykarbonat, farge grå. Lås i rustfritt stål med to nøkler. Kan låses også med kabel tilkoblet.

**Mål**

**Dybde (mm)** 120.0  
**Bredde (mm)** 130.0  
**Høyde/diameter (mm)** 150.0  
**Vekt (g)** 1000.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Materiale             | Plast      |
| Materialkvalitet      | Termoplast |
| Halogenfri            | Ja         |
| Flensstørrelse        | Andre      |
| Med hengslet lokk     | Ja         |
| Beskyttelsesklasse IP | IP3X       |
| Uttaksvinkel          | Rett       |
| Tilkoblingsteknikk    | Skruklemme |
| Farge                 | Grå        |
| Antall poler          | 2          |
| Nominell strøm        | 16 Ampère  |
| Nominell spenning     | 230 Volt   |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                                                                                          |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                                                                                           |

