



FAKTA

- Enøkprodukt / kategori 1.
- Programmeres enkelt med gangtid fra 1 minutt til 2 timer.
- 360° detektering.
- 100°x100° dekningsvinkel.
- Ca 14 meters rekkevidde.
- Mekanisk og fargetilpasset RS-16 standard.
- Kraftige tilkoblingsklemmer.
- 315VA eller 420VA.
- Ingen skruer på detektorens front.
- Innebygd overtemperatursikring ved 75°C (innvendig temp.).



MICROSAFE® MBD SW DIM / DIMLUX, BEVEGELSESETEKTOR MED DIMMER

MBD-SW Dim / DimLux med servicebryter, dimmer og evt Luxføler.

Bevegelsesdetektorene har innebygd dimmer, som gjør at de ikke slår seg brått av, men dimmer trinnvis ned, etter endt gangtid (tid A). Tid B justerer tiden fra neddimmet tilstand, til helt av.

Utgave med Luxmåler har innstilling/programmering av tenningsnivå (Lux), med potmeter. Finnes i 315VA (el.trafo og glødelamper/fase AVsnitt) og 420VA (jernkjernetrafo og glødelamper/fase PÅsnitt). Alle versjoner med 2-polt brudd. .

TIPS MBD – finnes også uten dimming med 1-polt(16A) eller 2-polt(10A) relé.

EL. NR.	NAVN
1403876	MBD SW Dim 315VA
1403875	MBD SW Dim 420VA
1418259	MBD SW DimLux 315VA
1403872	MBD SW DimLux 420VA

TEKNISK

Fysiske mål:	Tilpasset RS16	Rekkevidde:	Ca 14 meter
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Dekn.grad:	360°
Gangtid:	1 min - 2 timer	Dekn.vinkel:	100° x 100°

TIDSINNSTILLING UR / LUX

TID A

Tidsforsinkelse
1 minutt til 2 timer

TID B

Trinnvis avslag
1 minutt til 2 timer
(Tid fra neddimmet tilstand til helt av).

LUX

Luxinnstilling
0 – 500 lux
(Innslagspunkt).

KOBLINGSPRINSIPP

