

RF håndsender 4-dobbel for KNX

Velg for sammenligning



Mediedatabase

antrasitt
5124 00

Rom 1

0


4010337017233
1
06

Legg til

Med RF håndsendere for KNX blir styringen "mobil": Fra hvert sted i huset kan den ønskede KNX funksjonen enkelt og greit aktiveres via "fjernkontroll". RF-håndsenderne sender for KNX ut trådløse KNX telegrammer ved knappaktivering ifølge parameterinnstillingen når applikasjonsprogrammet er lastet inn. Dette kan f.eks. være telegrammer for kobling eller tasting, for dimming eller persiennestyring. Det er også mulig å programmere verdigiverfunksjoner (dimmeverdiger og underenheter for scen).

Egenskaper

Egenskaper

- Bekreftelsesfunksjon samt sende- og statusvisning via 2-farget LED (rød/grønn) separat for hver trykknapp med 2-trinns indikatorfunksjon.
- Statusvisning valgfri via separate 1-bit-status-kommunikasjonsobjekter.
- Sende- og bekreftelsesvisning utkoblbar.
- Prosjektering, oppstart og parametring skjer via ETS (versjon 5 eller nyere).
- Batteridrevet apparat.

Funksjonen "Kobling"

- Vippe- eller knappfunksjon.
- Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).

Funksjonen "Dimming"

- Vippefunksjon.
- Kommando kan parametres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (lysere - PÅ, mørkere - AV).

Funksjonen "Persienne"

- Vippefunksjon.
- Kommando kan parametres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (OPP, NED, SNU).
- Tid mellom kort- og langtidskommando kan parametres.

Funksjonene "Verdigiver" og "Sceneforlengelse"

- Vippefunksjon.
- Kommando kan parametres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (verdiene 0 til 255, 0 til 100 % eller scenenummer).
- Ved sceneforlengelse: Lagringsfunksjon mulig.

Tekniske data

KNX medium:
RF1.R

Oppstartsmodus:
S-Mode

Nominell spenning:

DC 3 V

Batterier:

1 x CR 2450N

Omgivelsestemperatur:

-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:

868,3 MHz

Overføringskapasitet:

maks. 20 mW

Rekkevidde (åpent område):

ca. 100 m

Batteri

Type:

CR 2450N

UN-nr.:

3091

Merknader

- Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.

Leveringsomfang

- Batteri er inkludert i leveringsomfanget.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

[Til mediadatabasen](#)

Flere lenker

Gira KNX RF-system
Mer

Nedlasting



Datablad

PDF

↓ Laste



Programvare

TXT

↓ Laste



KNX RF håndsender 2-
kanals og 4-kanals
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

PDF, 247 Kb

↓ [Laste](#)



KNX RF håndsender 2-
kanals, 4-kanals
Produktdatabase

Produktdatabase fra
ETS5.

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

ZIP, 226 Kb

↓ [Laste](#)



PSTI Statement of
Compliance

Bestillingsnr

PDF, 282 Kb

↓ [Laste](#)

Nedlasting (en)



KNX Radio remote
control, 2-gang, 4-gang
Product database

Product database from
ETS5.

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

ZIP, 226 Kb

↓ [Laste](#)



KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Bestillingsnr

PDF, 7.242 Kb

↓ [Laste](#)



KNX RF hand-held
transmitter
Certificates

EC-Declaration of
Conformity

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

PDF, 185 Kb

↓ [Laste](#)



KNX RF remote control
2-gang and 4-gang
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

PDF, 246 Kb

↓ [Laste](#)



KNX RF remote control,
2-gang and 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

PDF, 10.296 Kb

↓ [Laste](#)



PSTI Statement of
Compliance

Bestillingsnr

PDF, 282 Kb



Designkonfigurator

Nå kan du også oppleve og sammenligne det optimale samspillet mellom forskjellige Gira-produkter for hjemmet "live". Med Gira designkonfigurator, på nettet eller som app, er det mulig å kombinere de mange rammevariantene i Giras bryterprogrammer med utvalgte funksjoner i forskjellige farger og materialer.

▼ [Til designkonfiguratoren](#)



Mediadatabase

II Giras mediadatabase finner du illustrasjoner av de valgte produktene, som du kan bruke i din publikasjon. Vennligst les våre vilkår for bruk.

▼ [Til mediadatabasen](#)



Gira-akademiet

Akademiet gir deg mulighet til individuell og spesifikk videreutdanning. Du kan lære i gruppe på kurs eller alene foran datamaskinen hjemme. Du avgjør hva som passer best for deg.

▼ [Gira-akademiet](#)

Kolofon

Databeskyttelse

2025 Gira — Giersiepen GmbH & Co. KG