

LED-driver 10 W

LED-10 EL 14 002 78

LED-driver 10 W med innebygd dimmefunksjon for konstant strømlast (CC) og konstant spenningslast (CV). Lastutgangen er isolert fra nettspenningen (SELV). LED-10 har to separate innganger for styring med fjærbelastet trykkbryter eller bevegelsevakt. Produktet kan styres trådløst via appen eller gjennom andre produkter fra Plejd. Den kan også styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som astrour og ukesur.



Tekniske data

Nettspenning	230 V AC/50 Hz, maks. 0,15 A
Standby-effekt	P _{no} : N/A P _{sb} : 0,3 W P _{net} : 0,3 W
Effektivitet ved full belastning	83 %
Effektfaktor (PF)	0,6
U _{out}	3–28 V DC
Driftstemperatur utenfor boks	-20 til +35 °C
Dimensjoner	46x46x18 mm
Beskyttelse	Overtemperatur programvare Kortslutningsvern
Total produktvekt	39 g
Kabelverrsnitt	Tilkoblinger: 0,5–4,0 mm ²
BREEAM*	Dekker kravet om flimmerfritt lys i Hea 01 Visuell komfort. *BREEAM er et registrert varemerke eid av Building Research Establishment
Radio	
2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Radiorekkevidde: Ca. 10 m innendørs. Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.


Last (CC)

150 mA	1–4 W
350 mA	1–9 W
500 mA	1–10 W
700 mA	1–10 W

Bruk bare til LED-last (DC).

Last (CV)

12 V (DC)	0–8 W
24 V (DC)	0–10 W



Produktet installeres i en veggbox bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (medfølger ikke, EL 14 002 74) på vegg eller DIN-skinne.