

Bryteraktuator

REL-01-2P EL 14 002 75

Bryteraktuator har et relé for 2-polt brudd av faseleder (L) og nøytralleder (N) til en last, først og fremst for belysning, og har også bryterbeskyttelse. REL-01-2P har to separate innganger for styring med fjærbelastet trykkbryter, strømbryter eller bevegelsesvakt. Produktet kan styres trådløst via appen eller gjennom andre produkter fra Plejd. Den kan også styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som timer, astrour og ukesur.



Tekniske data

Nettspenning	230 V/50 Hz
Standby-effekt	0,3 W
Driftstemperatur utenfor boks	-25 til +35 °C
Dimensjoner	46x46x18 mm
Type bryter	Relé Mikrogap (μ)
Beskyttelse	Overtemperatur programvare Bryterbeskyttelse
Kabeltversnitt	Tilkoblinger: 0,5–4,0 mm ²
Radio	
2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Radiorekkevidde: Ca. 10 m innendørs. Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.


Produktet installeres i en veggbox bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (medfølger ikke, EL 14 002 74) på vegg eller DIN-skinne.

Last

Last	PF	Effekt	VA	Strøm
Halogen/glødelampe (230 V)	1	3 000 W	3 000	13 A*
LED-laster	0,9	800 W	1 000	4 A
Lysrør ukompenserte	0,3	700 W	2 300	10 A
Lysrør kompenserte	0,85	1 500 W	1 750	8 A
Lavvoltagehalogen elektronisk	0,8	1 500 W	1 750	8 A
Lavvoltagehalogen konvensjonell	0,95	1 200 W	1 200	5 A
Lavenergipærer	0,6	500 W	800	4 A

*3 500 W/16 A når du bryter 1-pole.

1-pol



2-pol

