


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Early-break kont. f/dreieh.x1

El-nummer:  
4393159

LV429345

EAN: 3606480020438

### Produktdata

|                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | ComPact NSX100...250<br>ComPact NSX100...250 DC                                                                                                                                                                     |
| Serie                        | Compact                                                                                                                                                                                                             |
| Kortnavn på utstyr           | early-break kontakt                                                                                                                                                                                                 |
| Produkt eller type komponent | Hjelpekontakt                                                                                                                                                                                                       |
| Applikasjon                  | Kontroll                                                                                                                                                                                                            |
| Kompatibel med               | Compact ComPact NSX100<br>Compact ComPact NSX160<br>Compact ComPact NSX250<br>Compact Compact NSX100 DC<br>Compact Compact NSX160 DC<br>Compact Compact NSX250 DC<br>PowerPact PowerPact H<br>PowerPact PowerPact J |

### Teknisk data

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjelpekontakt type                        | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hjelpekontakt funksjon                    | Early-break                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Monteringsmetode                          | Uttrekkbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ith] konvensjonell friluft termisk strøm | 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ie] nominell driftsstrøm                 | AC-12: 6 A på 110 V AC 50_60_HZ<br>AC-12: 6 A på 220/240 V AC 50_60_HZ<br>AC-12: 6 A på 24 V AC 50_60_HZ<br>AC-12: 6 A på 380/440 V AC 50_60_HZ<br>AC-12: 6 A på 48 V AC 50_60_HZ<br>AC-12: 6 A på 480 V AC 50_60_HZ<br>AC-12: 6 A på 660/690 V AC 50_60_HZ<br>AC-15: 0,1 A på 660/690 V AC 50_60_HZ<br>AC-15: 1,5 A på 480 V AC 50_60_HZ<br>AC-15: 2 A på 380/440 V AC 50_60_HZ<br>AC-15: 4 A på 220/240 V AC 50_60_HZ<br>AC-15: 5 A på 110 V AC 50_60_HZ<br>AC-15: 6 A på 24 V AC 50_60_HZ<br>AC-15: 6 A på 48 V AC 50_60_HZ<br>DC-12: 0,3 A på 250 V DC<br>DC-12: 0,6 A på 110 V DC<br>DC-12: 2,5 A på 48 V DC<br>DC-12: 6 A på 24 V DC<br>DC-14: 0,03 A på 250 V DC<br>DC-14: 0,05 A på 110 V DC<br>DC-14: 0,2 A på 48 V DC<br>DC-14: 1 A på 24 V DC |
| Minimum belastning                        | 100 mA på 24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Forpakkingsinformasjon

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
|--------------------|-----|

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 4,0 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 6,2 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 8,0 cm   |
| Package 1 Weight         | 49,0 g   |
| Enhetsstype pakke 2      | S03      |
| Antall enheter i pakke 2 | 45       |
| Pakke 2 Høyde            | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 40,0 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 2,512 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|



## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

| Materialer og emballasje         |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                   |
| Emballasje uten plast            | Nei                                  |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                            |
| SCIP-nummer                      | 312689d4-b5e9-4f97-8a29-60feec92eae5 |
| PVC-fri                          | Ja                                   |

### Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                         |
| WEEE Label                | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |