



Fiberpanel basic 1U 24-fiber, passer til 12 SC duplex adaptere, ubestykket

El-nummer:
6991119

ACTFM1UBSC24U

EAN: 3606481499776

Produktdata

range of product	Actassi
Produkt eller type komponent	Fiberpanel
Applikasjon	Telecom
Enhetens utseende	Tom
inkludert utstyr	Pg 9 kabelnippel 1
Farge	Mørkegrå (RAL 7016)

Teknisk data

Kompatibilitet	12 SC duplex adaptor
Antall optisk fiber	24
Antall rack-enheter (U)	1U
Installasjonstype	Innendørs
Montering	19" rack
Høyde	43 mm
Bredde	480 mm
Dybde	260 mm
Gjeldende land	Europa Asia Pacific.

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	20...60 °C
Standarder	EIA-310D

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,2 cm
Pakke 1 Bredde	30,5 cm
Pakke 1 Vekt	53,5 cm
Package 1 Weight	2,74 kg
Enhets type pakke 2	S04

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	11,8 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	27
---	----

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No