

FDV: 1401559


Produkt: DHS4 125A 4P Lastbryter 4M
EI-nummer: 1401559
GTIN: 4014712111530
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000216
Blokknummer: 440701
Leverandørens varegruppe: 1410 - Brytere Etc

Teknisk beskrivelse

Lastbryter DHS4 125A 4Pol 4 modul med skru rammeklemme for tilkobling av kobberleder fra 1,5-50mm². Mulighet å benytte fordelingskinne for tilkobling av flere DIN produkter sammen. Standard EN60947-3 EN60068-2-30. For fullstendige data se produktets datablad. IP20 (installert IP40)

Mål

Dybde (mm) 85.0
Bredde (mm) 72.0
Høyde/diameter (mm) 75.0
Vekt (g) 338.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

 SVHC navn: Potassium nonafluorobutane-1-sulphonate
 EC nummer: 249-616-3
 CAS nummer: 29420-49-3

Spesifikasjoner

Utførelse som hovedbryter	Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter	Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter	Ja
Utførelse som nødsstopp-innretning	Nei
Utført som vendebryter	Nei
Antall brytere	1
Maks nominell driftsspenning U _e ved AC	440 Volt
Nominell driftsspenning	230 - 440 Volt
Nominell kontinuerlig strøm I _n	125 Ampère
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V	80 Ampère
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V	125 Ampère
Nominell effekt ved AC-3, 400V	0 Kilowatt
Nominell korttids-strømfasthet I _{cw}	10 Kilo-Ampère
Bryterkapasitet ved 400V	59 Kilowatt
Betinget nominell kortslutningstrøm I _q	10 Kilo-Ampère
Antall poler	4
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter	0

normalt åpne	
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Motordrift som opsjon	Nei
Integrert motordrift	Nei
Spenningsutløser valgbar	Nei
Apparatkonstruksjon	Komplett utstyr i kapslingen
Gulvmontering	Nei
Egnet for frontmontering 4-hulls	Nei
Egnet for frontmontering senter	Nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler	Ja
Egnet for midlertidig montasje	Nei
Farge på kontrollelement	Andre
Utførelse av betjeningsselement	Vippearm
Sammenlåsbar	Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Skrukobling
Verneklasse (IP) forside	IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)	1

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunestykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

