

**FDV: 1401502**

<b>Produkt:</b>	<b>DATA MICRO+ DIGITAL UR 1 KANAL</b>
<b>EI-nummer:</b>	1401502
<b>GTIN:</b>	4014712151048
<b>Fabrikat:</b>	Doepke Schaltgeräte GmbH
<b>ETIM-klasse:</b>	EC002305
<b>Blokknummer:</b>	141002
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	1410 - Brytere Etc


**Teknisk beskrivelse**

DATA MICRO + er en tidsbryter laget for å styre enhver elektrisk installasjon. Inkluderer pulsprogramering fra 1 til 59 sekunder og opp til 32 blokkhukommelse områder. Automatisk Vinter – Sommer tid justering.  
 Batteribackup 4 år.  
 Laster  
 -Glødelamper 3000W  
 -Lavvoltage halogen 1000VA  
 -Halogen 2500W  
 -Lysstofflamper kompenserte 1200W  
 -Lysstofflamper kompenserte 1200W  
 150uF

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	95.0
<b>Bredde (mm)</b>	35.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	65.0
<b>Vekt (g)</b>	121.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

**Spesifikasjoner**

Monteringsmetode	DIN-skinne
Antall kanaler	1
Matespenningsområde	230 - 230 Volt
Type matespenning	AC
Frekvens matespenning	45 - 60 Hertz
Gangreserve i timer	35000
Gangreserve i år	4
Gangnøyaktighet per dag	1 Sekund
Tekstveiledning i displayet	Ja
Ekstern programmering	Nei
Inkludert minnekort	Nei
60 min. program	Nei
24 timers program	Ja
Ukesprogram	Ja
Årsprogram	Nei
Ferieprogram	Ja
Impulsprogram	Ja
Syklusprogram	Nei
Astro-program	Nei
Tilfeldig program	Nei
Driftstimeteller	Nei
Nettsynkronisering	Nei
Kvartsstyrt	Ja
Radiostyrt	Nei
Radiostyrt (DCF77)	Nei
GPS (Global Positioning System)	Nei

Kontaktutførelse	Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1	60 Sekund
Korteste omkoblingstid kanal 2	60 Sekund
Antall minneplasser	32
Automatisk sommer-/vintertid omkobling	Ja
Manuell drift	Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB)	Nei
Oppkobling forvalg	Nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC	16 Ampère
Potensialfri brytekontakt	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modull mellomrom	2
Bredde	32 Millimeter
Høyde	90 Millimeter
Dybde	66 Millimeter

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

### Målskisse

