



## FDV dokument 1609000


**Produkt:** RS16/JBP jordfeilbryter PH  
**El-nummer:** 1609000  
**Vareno:** EKO06450  
**EAN:** 7020160645012  
**Pakningsant.:** 1  
**Farge:** Polarhvit




**Produktbeskrivelse:** RS16/JBP er en sikkerhetsanordning som brukes til beskyttelse ved jordfeil som kan oppstå i en installasjon. Benyttes ved rehabilitering av bad, ekstra stikk ute etc. når det ikke er montert jordfeilbryter på kurssikring. Jordfeilbryter RS16/JBP passer inn i standard veggboкс og inn i ELKO RS16 kombinasjonsplater. Ønskes påvegg montasje må påveggkappe benyttes

**Tekniske spesifikasjoner:** Arbeidsspenning: 230 VAC.  
Maks strøm: 16A AC.  
Bryter: 2pol mekanisk brudd.  
Utkobling ved:  $I_n=30\text{mA}$  lekkasjestrøm til jord.  
Puls og støtstrømsikker.  
Montering: Innfelt - evt, påveggskappe 33mm  
Innbygningsdybde: 32,5mm  
Hurtgklemmetilkobling  
Kabellversnitt: for 1,5 til 2,5 mm<sup>2</sup>, en- eller flertrådet leder.  
Avmantlingslengde: 14mm  
Antall ledere pr. terminal: 2  
Testfunksjonsbryter  
Topolet brudd i av/på bryter  
Farge: Polarhvit  
Kapslingsklasse: IP20

Målskisse



Koblings skjema



### ELKO AS

E-post: elko@elko.no  
Internett: www.elko.no  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01