

KNX X1 App-visualisering- og logikkmodul

Art.nr	GB209600
Alternativt artikkelnummer	209600
El.nr	4502110
GTIN	4010337023647



PRODUKTBESKRIVELSE

Gira X1 muliggjør visualisering og automatisering av en boligenhet. Kompakt formfaktor og montering på DIN-skinne gir rask og plassbesparende installasjon. Prosjektering skjer enkelt og raskt med drag & drop. Ved hjelp av logikksimuleringen som er integrert i Gira prosjektassistent (GPA) kan man effektivt kontrollere automatiseringsfunksjonene man har opprettet. Gira X1 byr på mye funksjonalitet til en svært konkurransedyktig pris.

Se hvem som er hjemme, slå lys på/av, still inn komforttemperatur om du er hjemme eller på reise. Gira X1 kommer med en egen app for fjernstyring fra smarttelefon eller nettbrett.

- ☐ Visualiseringsserver for smarttelefon/nettbrett (iOS og Android) og logikkmodul i ett og samme apparat.
- ☐ Visualiseringsfunksjoner:
 - Dimmer, bryter, persienne og rullegardin med og uten posisjonering, oppvarming, styring av scenarier, IP-kamera, statusvisning, verdigiver, prosentverdigiver, temperaturverdigiver.
- ☐ Opptil 250 funksjoner styres via app.
- ☐ Opptil 250 funksjonsur som brukeren kan stille inn via app.

- ☐ Samtidig tilgang fra 10 smarttelefon/nettbrett.
- ☐ App som betjenes intuitivt med brukergrensesnittet som tilpasses av brukeren.
- ☐ Komponentbibliotek med 36 logikkmoduler
- ☐ Konfigurerbare logikkmoduler
- ☐ Enkel parameterisering av av tidsur og scenarier
- ☐ Inntil 1450 datapunkter pr prosjekt (1000 gruppeadresser og 450 fritt tilgjengelige apparat-datapunkter)
- ☐ Oppdatering under drift uten ny start av apparat
- ☐ KNX grensesnittfunksjon for å kunne ta i bruk ETS-prosjektet via fjernstyring
- ☐ Lagring av sikkerhetskopi av prosjektet
- ☐ Igangkjøring: Fysisk adresse og applikasjon parametres med ETS. Videre prosjektering med Gira Project Assistant.
- ☐ Funksjonsutvikelser gjennom oppdateringer.
- ☐ Ekstern app-tilgang via integrert OpenVPN-server
- ☐ Fjernvedlikehold via integrert OpenVPN-server
- ☐ Apparatpassord beskytter mot hacking
- ☐ Kryptert TLS-dataoverføring mot Gira X1 og App eller Gira X1 og GPA (Gira Project Assistant) forhindrer uvedkommende fra å lese innholdet.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Driftsspenning:	KNX / hjelpespenning
Modulbredder:	2 moduler
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei

Øvrige bussystemer:	Uten
Fjernbetjening mulig:	Ja
Ethernet:	Ja
Monteringsmetode:	REG
Busstilkobling inkludert:	Ja
LED-styring:	Ja
Med LED-visning:	Ja
Manuell styring/håndaktivering:	Nei
Antall kanaler INN:	0
Antall omkoblerinnganger:	0
Antall innganger:	0
Maks brytestrøm:	0 Ampère
Ohmsk bryterstrøm:	0 Ampère
Maks omkoblingseffekt:	0 Voltampere
C-last:	Nei
Antall kanaler UT:	0
Maks antall bryterkontakter:	0
Maks. antall sjalusiutganger:	0
Utgangseffekt:	0 Voltampere
Med bryterfunksjon:	Nei
Nominell driftsspenning:	30 - 30 Volt
Genererer avlesningsspenning:	Ja
Ulike faser kan tilkobles:	Nei
Strømtype:	DC
Beskyttelsesklasse IP:	IP20