

eNet persienneaktuator, mini

Art.nr	GE542700
Alternativt artikkelnummer	542700
El.nr	4509294
GTIN	4010337774235



PRODUKTBESKRIVELSE

eNet Funk persienneaktuator gjør det mulig å styre elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persiener, rullegardiner eller markiser.

Monteres i apparatboks, utenpåliggende boks eller i monteringsadapter GE542900 (El.nr.: 45 092 97).

- ☐ Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel
- ☐ Terskelverdiscener for solskjerming, skumring og vindalarm
- ☐ Statustilbakemelding til eNet Funk-sender
- ☐ Avskjermingsfunksjonstiden kan lagres
- ☐ Lamellomstyringstid kan lagres
- ☐ Kan stilles inn med eNet-server:
- ☐ Omstyringstid ved skifte av retning
- ☐ Beskyttelse mot å bli sperret ute
- ☐ Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning (f.eks. for takvinduer)
- ☐ Betjeningssperr
- ☐ Posisjon ved solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm
- ☐ Reaksjon etter svikt ved nettspenningen
- ☐ Oppdatering av apparatprogramvaren
- ☐ Repeaterfunksjon

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:

Gira

Bredde produkt (↔, mm):	79 mm
Høyde produkt (↑, mm):	58 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	88 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	115 g
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Nei
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Ja
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Ja
Monteringsmetode:	Innfelt
Bredde i antall modulmellomrom:	0
Busstilkobling inkludert:	Nei
Avtagbar busmodul:	Nei
Manuell styring/håndaktivering:	Nei
Med LED-visning:	Nei
Antall innganger:	1
Ohmsk bryterstrøm:	3 Ampère
Maks omkoblingseffekt:	1000 Watt
Maks. antall sjalusiutganger:	1
Med bryterfunksjon:	Nei

Strømtype: AC

Beskyttelsesklasse IP: IP20