

S3000 Bryterinnsats relé

Art.nr	GI540300
El.nr	1400325
GTIN	4010337048282



PRODUKTBESKRIVELSE

- ☐ Kobling av belysninger og enfasede motorer.
- ☐ Adaptiv nullpunktskobling.
- ☐ Slaver kan tilkobles.
- ☐ Automatisk utkobling av lasten. Etterløpstider kan stilles inn i fem trinn, kan ikke utløses i etterkant.
- ☐ Testdrift for funksjonstesten.
- ☐ Drift med nulledertilkobling.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsarrangement:	Basiselement
Modell / utførelse:	Relé

Type last:	Andre
Omformer inngang:	Ja
Lysverdiminne:	Nei
Kan brukes med knapp:	Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:	Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:	Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:	Nei
Kan brukes med overføringsknapp:	Nei
Kan brukes med infrarød-knapp:	Nei
Monteringsmetode:	Innfelt
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Overflatebeskyttelse:	Andre
Farge:	Andre
Gjennomsiktig:	Nei
Nominell spenning:	230 Volt
Frekvensområde:	50 - 60 Hertz
Merkestrøm:	16 Ampère
Antall kanaler:	1
Type feste:	Feste med skrue
Min. dybde på apparatboks:	32 Millimeter
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei