

S3000 LED dimmer universal komfort 2x

Art.nr	GI540200
El.nr	1400929
GTIN	4010337063827



PRODUKTBESKRIVELSE

- ☐ Benyttes med en av følgende påsatser:
 - ☐ S3000 betjeningsmodul type GI5360XX
 - ☐ S3000 betjeningsmodul pilsymboler type GI5361XX
 - ☐ S3000 Betjeningsmodul 2x type GI5362XX
- ☐ Mulige slaver:
 - ☐ S3000 slaveinnsats 2-tråds type GI540800
 - ☐ S3000 slavedimmer trykk/vri 3-tråds type GI238900 eller annen generell impulsbryter (normalt åpen).
- ☐ To uavhengige utganger for to lysgrupper.
- ☐ Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
- ☐ Tilkobling av slave-enheter er mulig.
- ☐ Drift med slaver: Begge utganger kan betjenes separat dersom S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900 og S3000 betjeningsmodul 2x type 5362XX benyttes. Dimmeren må da også benytte doble vipper (S3000 betjeningsmodul 2x type 5362XX).
- ☐ Dersom dimmeren benyttes med enkel vippe (S3000 betjeningsmodul type 5360XX) vil begge utganger alltid styres samtidig.

- ☐ Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt).
- ☐ Indikasjon av valgt driftsmodus vises med LED.
- ☐ Dimmeren har egenskaper som gjør at den behandler lyskilden skånsomt.
- ☐ Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
- ☐ Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- ☐ Minimumslysstyrke kan stilles inn.
- ☐ Elektronisk kortslutningsvern.
- ☐ Elektronisk overtemperaturvern.
- ☐ Drift med og uten nulledertilkobling

Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen.

For å unngå blafring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.

Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Gira Tronic-transformatorer og viklete transformatorer til 50 W.

Elektroniske trafoer og forkoblingsenheter for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.

Ved omgivelsestemperatur høyere enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last med 10% pr 5° overskridelse av temperatur.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Funksjoner:	Master
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsarrangement:	Basiselement
Betjeningsmåte:	Vri-/trykknapp

App styring via Bluetooth:	Nei
Dimming fasepåsnitt:	Ja
Dimming faseavsnitt:	Ja
Seriedimmer:	Ja
Type last:	Universal og LED retrofit
Omformer inngang:	Ja
Lysverdiminne:	Ja
Kan brukes med knapp:	Nei
Kan brukes med bevegelsessensor:	Nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:	Nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:	Nei
Kan brukes med overføringsknapp:	Nei
Kan brukes med infrarød-knapp:	Nei
Monteringsmetode:	Innfelt
Type feste:	Feste med klo og skrue
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Halogenfri:	Nei
Overflatebeskyttelse:	Andre
Farge:	Andre
Gjennomsiktig:	Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Merkespenning fra/til:	230 - 230 Volt
Frekvensområde:	50 - 60 Hertz
Nominell effekt resistiv last:	20 - 20 Watt
Nominell effekt induktiv last:	20 - 20 Voltampere

Nominell effekt kapasitativ last:	3 - 3 Voltampere
Maks. bryteeffekt LED:	100 Watt
Tilkoblingstype:	Skruklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei