

S3000 bryterinnsats relé 2x

Art.nr	GI540400
El.nr	1400924
GTIN	4010337063766



PRODUKTBESKRIVELSE

S3000 bryterinnsats relé 2x er et produkt som fungerer i kombinasjon med flere av betjeningsmodulene i S3000 serien. Dermed er det mulig å realisere flere ulike applikasjoner. Bryterinnsatsen har to utganger, a1 og a2. Utgang a2 kan programmeres med inn- og/eller utkoblingsforsinkelse.

I kombinasjon med S3000 Betjeningsmodul 2x type GI5362XX (XX er variable og angir produktets farge):

Slå av og på to uavhengige utganger.

Utkoblingsforsinkelse for utgang a2 kan stilles til 1, 5, 30 eller 60 minutter.

I kombinasjon med S3000 Betjeningsmodul type GI5360XX (XX er variable og angir produktets farge):

- Utgang a2 fungerer som en funksjon av utgang a1. Disse alternativene er mulig:
- utgang a2 slår av og på samtidig som a1
- utgang a2 slår på med en innkoblingsforsinkelse på 3 minutter
- utgang a2 slår av med en utkoblingsforsinkelse på 1, 5, 30 eller 60 minutter

Applikasjonseksempel: Styling av avtrekksvifte når man slår på lyset i rommet.

I kombinasjon med S3000 Bevegelsesmelder standard type GI5373XX (1,1 m) eller GI5375XX (2,2 m)

- samme funksjonalitet som for GI5360XX (ovenfor)

I kombinasjon med S3000 Betjeningsmodul memory type GI5363XX

- samme funksjonalitet som for GI5360XX (ovenfor)

I kombinasjon med S3000 Persiennestyring og timer-display (ur-display) type GI5366XX

- samme funksjonalitet som for GI5360XX (ovenfor)

I kombinasjon med S3000 Persiennestyring og koblingsur Bluetooth type GI5367XX

- samme funksjonalitet som for GI5360XX (ovenfor)

I kombinasjon med S3000 Bevegelsesmelder komfort type GI5374XX (1,1 m) eller GI5376XX (2,2 m)

- utgang a1 slår av og på avhengig av lysnivået i rommet

- utgang a2 slår av og på uavhengig av lysnivået men i henhold til instilt inn- og utkoblingsforsinkelse

I kombinasjon med S3000 Tilstedeværelse og bevegelsesmelder 360° Bluetooth type GI537702

- utgang a1 slår av og på avhengig av lysnivået i rommet

- utgang a2 slår av og på uavhengig av lysnivået men i henhold til instilt inn- og utkoblingsforsinkelse

Ved omgivelsestemperatur høyere enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last med 5% pr 5°
overskridelse av temperatur.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:

Gira

Produsent:

GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG

Leverandør:

Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsarrangement:	Basiselement
Modell / utførelse:	Relé
Type last:	Andre
Omformer inngang:	Ja
Lysverdiminne:	Nei
Kan brukes med knapp:	Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:	Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:	Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:	Nei
Kan brukes med overføringsknapp:	Nei
Kan brukes med infrarød-knapp:	Nei
Monteringsmetode:	Innfelt
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Overflatebeskyttelse:	Andre
Farge:	Andre
Gjennomsiktig:	Nei
Nominell spenning:	230 Volt
Frekvensområde:	50 - 60 Hertz
Merkestrøm:	10 Ampère
Antall kanaler:	2
Type feste:	Feste med klo og skrue
Min. dybde på apparatboks:	32 Millimeter
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei

Kompatibel med Google Assistant: Nei

Kompatibel med Amazon Alexa: Nei

Med IFTTT-støtte: Nei