

S3000 bryterinnsats elektronisk

Art.nr	GI540500
El.nr	1400925
GTIN	4010337048299



PRODUKTBESKRIVELSE

S3000 Elektronisk bryterinnsats er et produkt som fungerer i kombinasjon med de ulike betjeningsmodulene i S3000 serien. Dermed er det mulig å realisere flere ulike applikasjoner. Produktet har en rekke smarte sikkerhetsfunksjoner og slår lamper skånsomt på.

Drift med nulledertilkobling:

Lyspærer av og på, HV-halogenlamper, elektroniske eller induktive transformatorer med halogen eller LED-lamper.

Dimbare HV-LED-lamper eller kompaktlysrør.

Utstyr er tilkoblet via faseleder og nøytralleder (nulleleder) og det er derfor ikke mulig å kontrollere fasesnitt eller faseavsnitt-applikasjoner.

Drift uten nulledertilkobling:

Lyspærer av og på, HV-halogenlamper, elektroniske eller induktive transformatorer med halogen eller LED-lamper.

Dimbare HV-LED-lamper eller kompaktlysrør.

Utstyr er tilkoblet via faselederne og det er derfor mulig å kontrollere fasesnitt eller faseavsnitt-applikasjoner.

Automatisk eller manuell setting av dimmeprinsipp i henhold til last (fasesnitt eller faseavsnitt).

LED-indikator viser valgt dimmeprinsipp.

OBS: Ved drift uten nulleleder, øker minimum last til 50 W for lyspærer, HV-halogenlamper, Gira tronic-transformatorer og vikledede transformatorer.

Ved omgivelsestemperatur høyere enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last med 10% pr 5° overskridelse av temperatur.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsarrangement:	Basiselement
Modell / utførelse:	Andre
Type last:	Andre
Omformer inngang:	Nei
Lysverdiminne:	Nei
Kan brukes med knapp:	Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:	Nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:	Nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:	Nei
Kan brukes med overføringsknapp:	Nei
Kan brukes med infrarød-knapp:	Nei
Monteringsmetode:	Innfelt
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Overflatebeskyttelse:	Andre

Farge:	Andre
Gjennomsiktig:	Nei
Nominell spenning:	230 Volt
Frekvensområde:	50 - 60 Hertz
Antall kanaler:	1
Type feste:	Feste med klo og skrue
Min. dybde på apparatboks:	32 Millimeter
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei