

KNX beveg.sensor Komf 2,20m TX_44 antrasit

Art.nr	GB205167
Alternativt artikkelnummer	205167
El.nr	4507772
GTIN	4010337027188



PRODUKTBESKRIVELSE

Montering på busstilkopling 3, GB200800. Konfigurerbar for bevegelsesregistrering (anvendelse "Vekter") eller romovervåkning (anvendelse "Melder").

Analyse av lysstyrke ved aktiv bevegelsesregistrering i vekterdrift. Avslåing av belysningen ved overskridelse av lysstyrkenivået.

Projekterbart antall bevegelsesimpulser innenfor en overvåkningstid i melderdrift.

Bevegelsesregistrering skjer digitalt via 2 PIR-sektorer.

Følsomheten til bevegelsesregistreringen for hver av PIR-sektorene kan parametreres trinnsvis.

Integrert lysstyrkesensor for registrering av omgivelseslysstyrken.

Tilpasning av følsomheten via en innstiller på apparatet eller med IR-fjernbetjening PIR-KNX (tilbehør).

Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).

Konfigurerbare funksjoner: kobling, trappeoppgangfunksjon, dimmeverdiger, underenhet for lysscene, temperaturverdiger, lysstyrkeverdiger, driftsmodus omkobling, kobling med tvangsstilling.

Et funksjonsområde kan i lysstyrkeuavhengig drift registrere tidsrommet etter en siste bevegelse og sende ut til KNX via et kommunikasjonsobjekt. Denne funksjonen tillater for eksempel en enkel overvåkning av personbevegelser i sykehjem.

Funksjonsmåten til bevegelsesregistreringen kan innstilles på anvendelsen "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke".

Apparatet kan i anvendelsene "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke" brukes som enkeltapparat, som hoved- eller underenhet.

Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde.

Opptil 5 funksjonsområder som kan konfigureres vilkårlig til anvendelsen "Vekter", "Vekter med utkoblingslysstyrke" eller "Melder".

For hvert funksjonsområdet står to utgangs-kommunikasjonsobjekter til disposisjon, hvor koplings- og styringskommandoer sendes ut til KNX.

Omkobling av driftsmodus (OFF/AUTO/ON) i første funksjonsområde i løpet av driften ved lokal betjening, eller via kommunikasjonsobjekt ved lokal betjening av andre KNX-bevegelsesdetektorer over KNX-tastsensor, eller via visualisering.

Analyse av målt lysstyrke med opptil tre lysstyrkegrenseverdier som er uavhengig av hverandre.

Funksjonsområde-omkobling for buss-styrt omkobling mellom to funksjonsområde-grupper.

Behovsorientert sperring av enkelte funksjonsområder via KNX.

Manuell betjening av den startede KNX-aktuatoren og følgelig en deaktivering av PIR-automatikken er mulig.

Integrert romtemperaturmåling.

Demonteringsalarm, ved uttrekking av busskopling utløses et 1-bits eller 1-bytes telegram.

IR-fjernbetjening PIR-KNX (tilbehør) for innstilling av funksjoner i første funksjonsområde (skumringstrinn, bevegelsesregistreringens følsomhet, bevegelsesanalyse og etterløpstid). På- og avslåing av gåtest-funksjonen.

Sensoren kan også benyttes for monteringshøyde 1.1 meter med begrenset registreringsområde.

- ☐ Montasjehøyde 2.2 meter
- ☐ Registreringsområde forover ca 12 meter
- ☐ Rekkevidde på hver side ca 6 meter

- ☐ Montasjehøyde 1.1 meter

- ☐ Registreringsområde forover ca 10 meter
- ☐ Rekkevidde på hver side ca 5 meter

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Farge:	Antrasitt
Kommunikasjon:	KNX TP
Driftsspenning:	KNX
Innfesting:	Vegg, innfelt boks
Sensortechnologi:	PIR
Bruksområde:	Innendørs
Sensor:	Lux, Temperatur
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Modell / utførelse:	Bevegelsesføler
Monteringsmetode:	Innfelt
Materiale:	Andre

Materialkvalitet:	Andre
Overflatebeskyttelse:	Andre
Farge:	Antrasitt
RAL-nummer (lignende):	7016
Gjennomsiktig:	Nei
Busstilkobling inkludert:	Nei
Omformer inngang:	Nei
Krypstrømsbeskyttelse:	Nei
Driftsvelger:	Nei
Husdyrimmun:	Nei
Trappehusovervåkning:	Ja
Justerbar lysverdi:	Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:	Nei
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:	Nei
Optimal montasjehøyde:	2.2 Meter
Maks rekkevidde til siden:	6 Meter
Maks rekkevidde i front:	10 Meter
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til:	0 - 180 Grad