

S3000 LED dimmer universal trykk/vri standard

Art.nr	GI245000
El.nr	1400317
GTIN	4010337031406



PRODUKTBESKRIVELSE

Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.

- ☐ Automatisk innstilling av dimmerprinsippet som passer til lasten (fasesnitt eller faseavsnitt).
- ☐ Egenskaper som beskytter lampen.
- ☐ Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
- ☐ Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- ☐ Minimumslysstyrke kan stilles inn.
- ☐ Elektronisk kortslutningsvern.
- ☐ Elektronisk overtemperaturvern.
- ☐ Drift med og uten nulledertilkobling.

Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå blafring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder. Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Gira Tronic-transformatorer og vikledede transformatorer til 50 W. Elektroniske trafoer og forkoblingsenheter for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten. Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.

GI245000 har ikke mulighet for å tilkobles slavedimner eller manuell innstilling av dimmerprinsipp. Ønsker man denne funksjonaliteten benyttes GI245500.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Kommunikasjon:	Uten kommunikasjon
Dimmere:	CFL (sparepære), Glødelampe, Halogen 12-24 V, Halogen 230 V, LED1 - faseavsnitt, LED2 - fasesnitt, LED - strip, Universal
Funksjoner:	Master
Maksimal belastning (W):	420 W
Innfesting:	Veggboks
Modulbredder:	N/A
Betjening:	Trykk/vri
Innebygd bryter:	1-polt
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsarrangement:	Basiselement
Betjeningsmåte:	Vri-/trykknapp
App styring via Bluetooth:	Nei
Dimming fasepåsnitt:	Ja
Dimming faseavsnitt:	Ja
Seriedimmer:	Nei
Type last:	Universal og LED retrofit
Omformer inngang:	Nei
Lysverdiminne:	Ja
Kan brukes med knapp:	Nei

Kan brukes med bevegelsessensor:	Nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:	Nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:	Nei
Kan brukes med overføringsknapp:	Nei
Kan brukes med infrarød-knapp:	Nei
Monteringsmetode:	Innfelt
Type feste:	Feste med klo og skrue
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Halogenfri:	Nei
Overflatebeskyttelse:	Andre
Farge:	Andre
Gjennomsiktig:	Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Merkespenning fra/til:	230 - 230 Volt
Frekvensområde:	50 - 60 Hertz
Nominell effekt resistiv last:	20 - 20 Watt
Nominell effekt induktiv last:	20 - 20 Voltampere
Nominell effekt kapasitativ last:	3 - 3 Voltampere
Maks. bryteeffekt LED:	120 Watt
Tilkoblingstype:	Skruklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei