

## KNX Binærinngang 8DI

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Art.nr</b>                     | GB212800      |
| <b>Alternativt artikkelnummer</b> | 212800        |
| <b>El.nr</b>                      | 4500201       |
| <b>GTIN</b>                       | 4010337018841 |



## PRODUKTBESKRIVELSE

Gira KNX 8-kanals binærinngang er en fleksibel modul for integrering av potensialfrie kontakter i KNX-systemer. Den støtter 8 uavhengige innganger for AC/DC 12–48V, og er velegnet for blant annet brytere, S0-tellere og pulssignaler. Modulen har innebygd 24V SELV-hjelpespenning og LED-statusindikator per kanal for enkel diagnostikk. Hver inngang kan konfigureres individuelt i ETS med funksjoner som bryter-, dimme- og persiennekontroll, samt tellefunksjon. Enheten monteres på DIN-skinne (4 TE), er IP20-klassifisert og har integrert KNX-busstilkobling.

## NØKKELEGENSKAPER

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Varemerke:</b>                    | Gira          |
| <b>Kommunikasjon:</b>                | KNX TP        |
| <b>Driftsspenning:</b>               | KNX           |
| <b>Modulbredder:</b>                 | 4 moduler     |
| <b>Innganger:</b>                    | 8 x innganger |
| <b>Spesielle egenskaper:</b>         | Pot. Fri      |
| <b>Bredde produkt (↔, mm):</b>       | 7.1 mm        |
| <b>Høyde produkt (↑, mm):</b>        | 7.1 mm        |
| <b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b> | 9.1 mm        |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>Produsent:</b>  | GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG |
| <b>Leverandør:</b> | Function AS                   |

## SPESIFIKASJONER

---

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Bussystem EIB/KNX:</b>            | Ja           |
| <b>Bussystem KNX-Radio:</b>          | Nei          |
| <b>Bussystem radiofrekvens:</b>      | Nei          |
| <b>Bussystem LON:</b>                | Nei          |
| <b>Bussystem Powernet:</b>           | Nei          |
| <b>Øvrige bussystemer:</b>           | Uten         |
| <b>Toveis trådløs kommunikasjon:</b> | Nei          |
| <b>Monteringsmetode:</b>             | REG          |
| <b>Bredde i antall modulfomrom:</b>  | 4            |
| <b>Busstilkobling inkludert:</b>     | Ja           |
| <b>Avtagbar busmodul:</b>            | Nei          |
| <b>LED-styring:</b>                  | Nei          |
| <b>Med LED-visning:</b>              | Ja           |
| <b>Antall innganger:</b>             | 8            |
| <b>Primærspenningsområde:</b>        | 12 - 48 Volt |
| <b>Type inngangsspenning:</b>        | AC/DC        |
| <b>Genererer avlesningsspenning:</b> | Nei          |
| <b>Beskyttelsesklasse IP:</b>        | IP20         |