

## Jordfeilrele RGE-R5A 0,03-5A.manuell reset

<b>Art.nr</b>	CI12232
<b>El.nr</b>	1661459
<b>GTIN</b>	8433059030407



## PRODUKTBESKRIVELSE

Jordfeilrelè type RGE er et elektronisk jordfeilrelè type A som er utstyrt med en relèutgang NO/NC for alarm/varsling. Grensverdier for jordfeilstrøm/tidsforsinkelse justeres enkelt via potmeter knapper fra 30mA til 5A. LED blinker for indikering av pre-alarm nivå etter innstilt grenseverdi.

RGE bygger 3 moduler for din montering og leveres i flere versjoner.

RGE-AMR er standard versjonen med autoreset og 230V spenningsforsyning.

RGE-R5A kommer med manuel reset og 230V spenningsforsyning.

RGE-AMR5A kommer med autoreset og 110V spenningsforsyning.

RGE releer brukes sammen med standard summasjonstrafoer type WG eller delbare TP-WG serien.

## NØKKELEGENSKAPER

<b>Varemerke:</b>	Function
<b>Kommunikasjon:</b>	Uten kommunikasjon
<b>Nett:</b>	IT/TN/TT
<b>Montering:</b>	Skinne montert

<b>Jordfeilstrøm:</b>	Type A
<b>Overvåkning:</b>	Ikke retningsbestemt
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	95 mm
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	80 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	40 mm
<b>Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	180 g
<b>Produsent:</b>	Circutor S.A.
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Type strømtilkobling:</b>	Skrukobling
<b>Med avtakbare klemmer:</b>	Nei
<b>Funksjon:</b>	For vekselstrømsnett
<b>Ekstern strømforsyning påkrevd:</b>	Ja
<b>Type matespenning:</b>	AC
<b>Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:</b>	195 - 265 Volt
<b>Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:</b>	195 - 265 Volt
<b>Nominell driftsfrekvens:</b>	50 - 60 Hertz
<b>Isoleringsverdi-indikasjon:</b>	Nei
<b>Feil-lagring mulig:</b>	Nei
<b>Antall NC-kontakter:</b>	1
<b>Antall NO-kontakter:</b>	1
<b>Antall vekselkontakter:</b>	1
<b>Type driftspenning:</b>	AC
<b>Driftspenning ved AC 50 Hz:</b>	195 - 265 Volt
<b>Driftspenning ved AC 60 Hz:</b>	195 - 265 Volt

**Bredde:** 60 Millimeter

**Høyde:** 95 Millimeter

**Dybde:** 95 Millimeter