

MIR KIT LED

MIR078943

Dette er ikke en standard-artikkel. Vennligst kontakt oss for mer informasjon.





MIR KIT-600 (M) LED 2500 HF-E1/S 840 - Incl: Gear tray, Battery

LED KIT for oppgradering av MIR T5/T8 til LED-løsning. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer

3323530



Dimensjoner

Nettovekt:	2
Bruttovekt (kg):	2
Lengde (mm):	645

Armaturhus

Materiale:	Aluminium-/sinkbehandlet stål
Farge:	Hvit

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Minimum DC spenning:	176
Maksimum DC spenning:	280
Totalt effektforbruk (W):	22
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	16

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Optikk

Optikk
Lysfordeling Opp/Ned

Nødlis

Type nødlis
Lysetid i batteridrift (time)
Lys i batterimodus (%)

Lystekniske data

Lyskilde
Fargegjengivelse og fargetemperatur
Lumen Ut
MacAdam step
Lumen/Watt

Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	26
Leakage Current (mA):	0,3
Driver	
Driver:	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere:	1
Elektrisk tilbehør:	Integrert nødlys

Medianlevetid (EN 62717) Ta25	9
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	7
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L70 MaxTa (h)	

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers