



HF 3360 PF AP RUND

ART.NR: 033699

Elnummer: 1403621

Bruksområde: Garderober, entreer, trappeganger, skoler og offentlige toalett

PRODUKTFORESPØRSEL

[Brukermanual IS 3000-serien PF \(svensk\)](#)

[FDV](#)

HF3360 sender ut et lite signal som reäekteres i omgivelsene. Når noe eller noen beveger seg, endres ekkobildet til sensoren og sensoren tenner lyset umiddelbart. En HF-sensor er temperaturuavhengig og er derfor ikke avhengig av å bryte äere soner slik IR-teknologien er, dette medförer en raskere detektering enn IR-teknikken. En HF-sensor reagerer også gjennom

glass, dører og tynne vegger - dette gjør det mulig å "gjemme" sensoren bak f.eks. takhimling - helt usynlig - perfekt for skoler, offentlige toalett og andre utsatte områder. HF3360 har en rekkevidde på Ø 1-8m (innstillbar via potmeter).

TEKNISKE DATA:

Mål:	Ø 126 x 52 mm
Effekt:	50-240 V, 10 A
Spennig:	220-240 V, 50/60 Hz
Dekningsvinkel:	360° med 140° åpningsvinkel
Rekkevidde:	maks. Ø 8m - Rekkevidde kan justeres trinnløst via potmeter Ø1-8m
Monteringshøyde:	2 - 2,8 m
Sensorsystem:	Høyfrekvenssensor 5,8 GHz (sendeeffekt <1mW) Doppler-effekt
Tidsinnstilling:	5 sek. - 15 min + impuls-modus
Skumringsinnstilling:	2 - 1000 Lux + teach-modus
Permanent lys:	kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:	IP 54
Beskyttelsesklasse:	II
Omgivelsestemp.:	-20 til +50°C
Tilbehør:	Fjernkontroll RC5, RC8 og Smart Remote

RELATERT PRODUKT





SMART REMOTE CONTROL

HF 3360 COM1 AP KVADRAT



HF 3360 COM1 AP RUND



HF 3360 COM1 UP KVADRAT



HF 3360 COM1 UP RUND



HF 3360 PF AP KVADRAT



HF 3360 DALI AP KVADRAT



HF 3360 KNX AP KVADRAT



HF 3360 DALI AP RUND



HF 3360 KNX AP RUND

HF 3360 PF UP KVADRAT



HF 3360 DALI UP KVADRAT



HF 3360 KNX UP KVADRAT



HF 3360 PF UP RUND



HF 3360 DALI UP RUND



HF 3360 KNX UP RUND

Vilan AS

[View larger map](#)

 Sign in

