

RS 16 L

Enkelt og rent design

RS 16 L er vår sensorstyrte nybegynnermodell. Det enkle designet egner seg spesielt godt til ganger, inngangspartier eller trappeoppganger, og det munnblåste glasset sprer lyset på en stemningsfull måte. Glasset festes med bajonettlås, uten skruer, og dermed er det ikke lenger vanskelig å skifte lyspære. Det går helt enkelt, uten verktøy. Du kan forøvrig montere lampen både i taket og på veggen, eller begge deler.



high frequency
sensor 360°



ø 3–8 m



IP 44

max. 60W
E27



2–2000 lux



5 sec. – 15 min.



energy
saving

3 JAHRE
GARANTIE

functional
warranty

Elnr./EAN RS 16 L	3 0 5 9 0 0 6 / 4007841 738013
Mål (h×b×d)	Ø 275 × 95 mm
Nettilkopling:	230 – 240 V, 50Hz
Sensortype	Høyfrekvens
Sendeeffekt	ca. 1 mW
HF-teknikk	5,8 GHz
Effekt	Maks. 60 W / E27
Mulighet for tilkopling av flere apparater	Nei
Dekningsvinkel	360° med 160° åpningsvinkel
Dekning	Evt. gjennom glass; tre og lettvegger
Rekkevidde	Maks. Ø 3 – 8 m, trinnløst justerbar
Reaksjonslysstyrke	2 – 2 000 lx
Tidsinnstilling	5 sek. – 15 min.
Kapslingsgrad	IP 44
Beskyttelsesklasse	II
Materiale	Plast-lampebase og opalglass
Med lyselement	Nei

Egnet til glødelamper, sparepærer og LED



Opalglass

