

Sensorlampe RS Pro LED Q1 3000K



RS Pro LED Q1 er en sensorarmatur for bruk innendørs i for eksempel trappeganger, korridorer, resepsjonsområder, entré etc. Armaturen er utstyrt med HF-sensor som sørger for rask og presis registrering av bevegelse som igjen tenner lyset umiddelbart. RS Pro LED Q1 kan kobles sammen trådløst med hele 31 kanaler, noe som gir en helt unik mulighet for et optimalt belysningsanlegg – uten ekstra kabling. Totalt lyseffekt på 26W og mulighet for grunnlys gjør armaturen komplett. Grunnlyset kan stilles mellom 10% - 50%. Innstillinger kan gjøres på selve lampen eller via fjernkontroll RC10. Er det flere lamper koblet sammen i en gruppe, kan innstillingene som gjøres på en lampe sendes ut til hele gruppen.

Hvis man føler at lampen gir for mye lys, kan lyset enkelt dimmes, via fjernkontrollen, ned mellom 100% – 50%. En aktiv temperaturkontroll passer hele tiden på LED-ene og garanterer lang levetid. Sensoren vil også registrere gjennom materialer som gips, tre og lignende. Rekkevidde kan stilles både elektronisk og med deksler.

5 års garanti!

Bruksområde: Trappeganger, korridorer, resepsjonsområder, inngangsparti etc.

Tekniske data:

EAN/Elnr.:	4007841007126/ 33 295 36 – Sølv 4007841007133/ 33 295 37 – Hvit
Mål:	331x331x56 mm
Effekt:	26W LED
Levetid:	50.000 timer (L70B10 til LM80)
Lysfarge:	3000K/SDCM 3
Lysfluks:	2351 lm, 90,4 lm/W
Fargegjengivelse:	Ra ≥ 80
Spennings:	230-240 V
Sensortype:	HF –sensor 5,8GHz
Deteksjon:	360°
Rekkevidde:	Ø1-8m
Skumringsinnstilling:	2-2000 Lux
Tidsinnstilling :	5 sek. – 15min.
Soft lysstart:	Ja
Lyskilde:	Integrert Steinell LED-system
Beskyttelsesart:	IP 20, Klasse II

