



Elnummer: 1478400

Inkluderer LiveLink kontrollboks, IR Quattro HD LiveLink og en bryterkobler 4xDALI.

LiveLink Startsett består av LiveLink kontrollboksen, IR Quattro HD tivitilstedeværelsesdetektor og bryterkobler axDALI for bruk i store rom, for eksempel klasserom eller konferanserom. Systemet er konfigurert og starter opp ved å bruke LiveLink appen, og kan kontrolleres veldig lett via nettbrett eller smarttelefon.

LiveLink kontrollboks: Styreenheten har et DALI grensesnitt og kan styres via nettbrett, smarttelefon eller bryter. Den kan drive opp til 16 lette grupper og 64 enkeltkomponenter. Et integrert, selvstendig Wi-Fi-nettverk gir optimal tilkobling og sikkerhet.

LiveLink bryterkobling: LiveLink bryterkobler gir mulighet for å integrere opptil 4 standardbrytere inn i LiveLink-systemet. Det kan installeres enkelt bak bryterne i den skjulte boksen. Lagrede belysningsscenarioer kan tildeles enkeltknapper, noe som gjør dem tilgjengelig for valg i daglig bruk ved "trykk på en knapp".

IR Quattro HD tivitilstedeværelsesdetektor: LiveLink systemets sanseorgan, tilstedeværelsesdetektor med 360° infrarød sensor, IR Quattro HD LiveLink. Med en unik firkantet deteksjon og 4800 koplingssoner, oppdager den de minste bevegelser innen 64 kvm, og er ideell for kontorer og konferanserom.

Les mer om LiveLink [her](#).



Tekniske data LiveLink kontrollboks:

Mål (hxbxd): 21 x 204 x 30 mm

Strømforsyning:: 220 - 230 V, 50/60 Hz

Grensesnitt: DALI og WiFi

DALI forsyning:: Integrert DALI bus forsyning, maks 64 bus-brukere

WiFi tilkobling:: 868 MHz

Kontroll: Via nettbrett og LiveLink Install app for programmering via smarttelefon/nettbrett, og LiveLink Control app for bruk og kontroll

Andre innganger: Bryterinngang (230 V) med touch-dim funksjon for en eller flere lysgrupper eller valg av programmerte lysscenarioer

Materiale: Plast



