



Elnummer: 1403691

Bruksområde: Innendørs i mindre til mellomstore rom som trapperom, garderober boder og toalett.

HF 180 er en sensor designet for veggmontering i veggboks. Den passer perfekt i miljøer hvor du ønsker å bytte en bryter med en moderne og pålitelig sensor som tenner lyset meget raskt. På sensoren er det også en knapp som kan brukes for manuell tenning eller slukking. Trykknappen kan slås av slik at sensoren også kan benyttes i mer utsatte miljøer. Adapterramme for tilpasning til andre rammer er tilgjengelig som tilbehør.

Utførelse: Veggsensor med automatisk eller manuell tenning. Trykk på knappen på forsiden av sensoren for manuell tenning eller slukking. Trykknappfunksjon kan justeres, men også kobles fra.

Med fjernkontrollen Smart Remote kan man velge om sensoren skal starte "PÅ" eller starte "Av" etter et strøbrudd. Luxinnstillingen utføres direkte på sensoren eller med fjernkontroll. Alle plastdeler er laget av polykarbonat.

Installasjon: Veggmontert, innfelt i en standard veggboks. Monteringshøyde 1,2 m. Tilpasningsramme er tilgjengelig som et tilbehør for tilpasning til ELKO og Schneider rammesystem.

Tilgjengelig i hvit og sølv.

Elnr:

1403687HF 180 1-kanal, hvit

1403688HF 180 2-kanal, hvit

1403689HF 180 DALI, hvit

1403690HF 180 KNX, hvit

1478629Adapterramme, hvit

1478614Fjernkontroll Smart Remote

Tekniske data:

Mål (hxbxd): 80 x 80 x 20,5 mm

Strømforsyning: 220-240V, 50/60Hz

Effekt: Startstrøm maks 800 A/200 µs hvilket tilsvarer maks 12 stk HF-reaktorer, lysrør og kompaktlysrør. NB! Vær oppmerksom på driverens startstrøm på LED.

Sensortype: Høyfrekvens sensor

Dekningsvinkel 180°

Rekkevidde: 1 - 8 m

Montering: Vegg

Tidsinnstilling: 30 sek. - 30 min. (opptil 60min med Smart Remote)

Lysverdiinnstilling: 2 - 1000 lux

Kapslingsgrad: IP 20

Kapslingsklasse: II



Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 5 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no