

Reflektor LED AR111

Spenningsstyrt dimbar erstatning for QR111 halogen

Kan benyttes i eksisterende anlegg, hvor det er benyttet analoge halogen trafoer med fasesnitt dimmere. Eksempelvis Speedy trafoer fra Tridonic.

- Tilsvare 75W halogen QR111
- Samme størrelse som halogen
- Kan dimmes 100-10%



Type		LED AR111 850lm ER2712d-75H24D	LED AR111 850lm ER2912d-75H45D
El. nr		37 081 33	37 081 34
Effekt	W	12	12
Fargetemperatur	K	2800 +/- 100K	2800 +/- 100K
Sokkel		G53	G53
Spredningsvinkel	°	24°	45°
Lysmengde	lumen	850	850
Candela	candela	5000	2000
Strøm		12V AC/DC	12V AC/DC
Ra	>	80	80
Levetid	timer	25 000 / L90	25 000 / L90
Omgivelsestemperatur	°C	-30° - +40°	-30° - +40°
Mål (ØxH)	mm	111 x 62	111 x 62
Erstatter halogen	W	75	75
Energiklasse		A	A

Forslag til trafo

Speedy	66 306 00	12V 20-50VA
Speedy	66 306 01	12V 20-70VA
Speedy	66 306 02	12V 35-105 VA



El. nr 66 306 01