

theLuxa S150/180

- . Bevegelsesdetektor (PIR)
- . Automatisk lysstyring basert på nærvær og lysstyrke
- . For utendørsbruk (IP 55)
- . Føler kan svinges +/- 90° horisontalt og dreies 30° nedover
- . Regulerbar omkoblingsverdi for lysstyrke og tidsforsinkelse
- . Nullpunktsbrytning som beskytter releer under kobling og tillater høy lyspærelast
- . Impulsfunksjon
- . Montering i innfellingsboks (60mm) mulig
- . Hurtig og enkel montering



theLuxa S150

Tekniske data:

	theLuxa S150	theLuxa S180
Detekteringsområde:	150°	180°
Driftsspennning:	230 VAC	
Frekvens:	50 Hz	
Standbyeffekt:	0,9 W	
Antall kanaler:	1	
Monteringstype:	Veggmontering	
Innstillingsområde for lysstyrke:	5 til 1000 lx	
Koblingskapasitet lys ved 230 V AC, cosφ =1:	10 A	
Koblingskapasitet lys ved 230 V AC, cosφ =0,6:	6 A	
Koblingskapasitet lys ved 230 V AC, cosφ =0,3:	3 AX	
Tidsforsinkelse lys:	1 s til 20 min	
LED-pærer	< 2 W = 10 W eller > 2 W < 8 W = 30 W	
Gløde- og halogenpærelast:	2300 W	
Lysørlast (EB)	200 VA	
Energisparepære	50W	
Lyskilde:	Led-pærer, gløde- eller halogenpærer, lysrør og energisparepærer	
IP grad:	IP 55	
Beskyttelsesklasse:	II	
Omgivelsestemperatur	-25 - 45°C	
Farge	Hvit og sort	



theLuxa S180

Bestillingsinformasjon:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
1010500	theLuxa S150, bev.detekt.hvit	1	1418604	111947
1010501	theLuxa S150, bev.detekt.svart	1	1418605	111948
1010505	theLuxa S180, bev.detekt.hvit	1	1418606	111949
1010506	theLuxa S180, bev.detekt.svart	1	1418607	111950



Hjørnebrakett

Tilbehør:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
9070902	theLuxa S, hjørnebrakett, hvit	1	1418630	111945
9070903	theLuxa S, hjørnebrakett, sort	1	1418631	111946
9070906	theLuxa S, avstandsramme, hvit	1	1418632	111943
9070907	theLuxa S, avstandsramme, sort	1	1418633	111944



Avstandsramme