

theRonda

Nærvær-detektor med selvlærende tidsforsinkelse

Rundtstrålende nærvær-detektor for store arealer og installasjonshøyder opp til 10m. theRonda kommer i 3 stk. Performance varianter beregnet på innfelt montering.

Detektoren finnes med lyskanal og med lys- og HVAC kanal for konvensjonell installasjon. theRonda P finnes også i KNX utførelse. Detektering av gående personer opp til 24 m Ø og sittende 8m Ø ved installasjonshøyde 3m.



Bestillingsinformasjon

Benevnelse	Type	Forp	El-nummer	Bestnr
2089 000	theRondaP360 KNX UP nærv.det.hv	1	14 186 36	114 093
2080 005	theRonda P360-101 UP nærv.det.hv	1	14 186 37	114 799
2080 000	theRonda P360-100 UP nærv.det.hv	1	14 186 38	114 800
Tilbehør:				
9070 675	SendroPro 868-A fjernkontroll	1	14 624 80	92 397
9070 910	theSenda P fjernkontroll	1	14 186 24	113 407
9070 911	theSenda S fjernkontroll	1	14 186 25	113 408
9070 912	Overflateramme	1	14 186 34	113 284
9070 917	Takboks 73A for innfelling	1	14 186 35	114 193
9070 531	QuickSafe beskyttelsegitter	1	14 624 46	68 193
9070 921	Deksel for reduksjon av reg.område	1	Skaffevare	Skaffevare

Tekniske data

	theRondaP360 KNX UP	theRonda P360-101 UP	theRonda P360-100 UP
Driftsspenning	KNX Bus	110 – 230 V AC	110 – 230 V AC
Frekvens	-----	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Anbefalt monteringshøyde	2 – 3,5 m	2 – 3,5 m	2 – 3,5 m
Minimum monteringshøyde	> 1,7 m	> 1,7 m	> 1,7 m
Monterings type	Innfelt i tak	Innfelt i tak	Innfelt i tak
Energiforbruk	-----	-----	~0,15 W
Lysmåling	Blandet	Blandet	Blandet
Lysstyrkeområde	30 – 3000 lx	30 – 3000 lx	30 – 3000 lx
Detekteringsområde	360°	-----	-----
Tidsforsinkelse lys	30 s – 60 min	10 s – 60 min	10 s – 60 min
Tidsforsinkelse nærvær utkobling	10 s - 120 min	10 s - 120 min	-----
Tidsforsinkelse nærvær innkobling	10 s – 30 min / inaktiv	0 s – 10 min	-----
Lyskilde	sparepære, LED, lysrør, halogen-/glødepære	sparepære, LED, lysrør, halogen-/glødepære	sparepære, LED, lysrør, halogen-/glødepære
Belastning glødepære/halogen	-----	2300W	2300W
Sparepærer og lysstoffrør	-----	1150 VA (cos φ = 0,5)	1150 VA (cos φ = 0,5)
LED	-----	< 2 W = 60 W eller > 2 W = 180 W	< 2 W = 60 W eller > 2 W = 180 W
Koblingskapasitet	-----	50 W/50 VA	-----
Tilkobling	KNX bus terminal	Skru klemmer	Skru klemmer
Kabelverrsnitt	-----	max. 2 x 2,5 mm²	max. 2 x 2,5 mm²
Monteringsboks	-----	Ø 55 mm (NIS, PMI)	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Omgivelsestemperatur	-15 °C ... +50 °C	-15 °C ... +50 °C	-15 °C ... +50 °C
Kapslingsklasse	IP 20 (IP 40 montert)	IP 20 (IP 40 montert)	IP 20 (IP 40 montert)