

## Termina TR 611 top2 og TR 622 top2



- Enkel tekststyrt programmering på norsk
- Utvidet menysystem med nye praktiske funksjoner
- Fjærklemme for rask og pålitelig tilkobling
- Økt fleksibilitet i programmeringsfasen med Obelisk-minnekort

Thebens nye digitale koblingsur top2 er beregnet for montering på DIN-skinne og leveres med 1 eller 2 kanaler med døgn- og ukeprogram. Logisk og enkel tekstorientert programmering, med oversiktlige menyer. Tydelig tekst med høy kontrast på bakgrunnsbelyst skjerm. Programmering via 4 ergonomiske knapper med god plass mellom. Det nye minnekortet Obelisk top2 tillater programmering via en PC, bruk av et alternativt program eller flytting og lagring av eksisterende programmer. Minnekortet følger med i leveransen og oppbevares sikkert og praktisk i det transparente lokket på uret. Thebens koblingsur har automatisk overgang mellom sommer-/vintertid samt 10 års gangreserve. Enkel og sikker tilkobling med fjærklemme, i hver klemme kan man koble til to kabler. Hver kabel tilkobles sikkert via en separat fjær, noe som gjør at man kan koble til forskjellige ledningstyper og ledningsarealer.

Top 2 er utstyrt med nullpunktsbrytning for lengre levetid og mulighet til større belastning. Releene overvåkes elektronisk og sørger for at brytningen skjer nøyaktig i sinuskurvens nullpunkt. Thebens digitale koblingsur har en praktisk integrert driftstidsteller, puls- og sykklusprogram samt nedtellingsur. Til hver kanal kan man kople til en bryter eller trykknapper for ekstern overstyring og valg av ønsket funksjon. Datostyrt ferieprogram, random-funksjoner og manuelle funksjoner, uret kan beskyttes mot uautorisert bruk via en PIN-kode.

### Tekniske data:

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Kapslingsklasse:      | IP20                                                   |
| Driftsspenning:       | 230VAC (12-24V AC/DC)                                  |
| Frekvens:             | 50-60 Hz                                               |
| Kontaktbelastning:    | 16A, 250V resistiv belastning                          |
| Minneplasser:         | 84                                                     |
| Tidsbase:             | Quartz                                                 |
| Gangreserve:          | 10 år ved 20 °C (automatisk skjermsparer etter 15 min) |
| Omgivelsestemperatur: | -30 °C...+55 °C                                        |
| Driftsnøyaktighet:    | <±1 s/døgn ved +20 °C                                  |

### Bestillingsdata

| Benevnelse | Type                                     | EI-nummer | Best nr      |
|------------|------------------------------------------|-----------|--------------|
| 6110101    | TR611 top2 Dig.ukeur 1-kanal m/puls 230V | 1462201   | <b>57774</b> |
| 6220101    | TR622 top2 Dig.ukeur 2-kanal m/puls 230V | 1462211   | <b>57775</b> |
| 6114100    | TR611 top2 Dig.ukeur 1-kanal m/puls 24V  | 1462346   | <b>92363</b> |
| 6114300    | TR622 top2 Dig.ukeur 2-kanal m/puls 24V  | 1462348   | <b>92365</b> |

### Tillbehør:

| Benevnelse | Type                          | El-nummer | Best nr      |
|------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| 9070404    | Obelisk minnekort top2        | 1462212   | <b>58069</b> |
| 9070409    | Programeringsett Obelisk top2 | 1462213   | <b>58062</b> |
| 9070930    | Programeringsadapter Obelisk  | 1462214   | <b>58070</b> |