

Villasystemet Luxor, utvidelsesenheter Luxor 404

- Utvidelsesenheter koples til via COM-grensesnittet
- Utstyrt med 4 utganger
- Potensiometer for innstilling av tidsstyring

LUXOR 404 kan brukes separat i et anlegg hvis man bare ønsker å bruke den praktiske tidsstyringen på utgangene. Enheten er av "frittstående" type, som gjør dette mulig og som samtidig sikrer driften i en fullt utbygd installasjon. LUXOR 404 kan også brukes som en utvidelsesenheter til baseenheten, utgangene på LUXOR 404 kan da koples til de sentrale funksjonene



Luxor 404

4 moduler bred, utstyrt med 4 stk 16A-utganger. To av utgangene med praktisk tidsstyring for automatisk slukking av lyset. Kanal 1, 1-15 min og kanal 2, 1-20 min. Tidsintervallet justeres enkelt direkte på enheten via potensiometer. Enhetens utganger kan koples til de sentrale funksjonene på baseenheten. På baseenheten er det en programmeringsinnstilling for de sentrale funksjonene. Man velger enkelt hvilke utganger som skal brukes til de ulike funksjonene ved å aktivere en knapp direkte på utvidelsesenheten. Lysdioder indikerer på en oversiktlig måte hvilke utganger som er aktiverte. Utvidelsesenheten har en separat krets for tilkopling av fase og jordledning ved bruk av jordfeilbryter i våt- og badedrom.

Tekniske data:

Iht. norm og standard:	EN 60730-1, EN 60529
Nominell spenning Un:	230 V
Nominell frekvens:	50 Hz
Effektforbruk:	ca. 5 VA
Merkestrøm utgang:	4 utganger 16A, 250V
Tilkoplinger:	COM-grensesnitt, 2x1,5 mm ² , max 100m
Apparatdybde:	65,11 mm
Apparathøyde:	90,0 mm
Apparåtbredde:	4 moduler, 71,85 mm
Omgivelsestemperatur:	Drift -10 °C ... +50 °C
Kvalitetssikring:	CE-merket

Bestållningsdata

Benevnelse	Type	El-nummer	Best nr
4040000	Luxor 404 utvidelsesmodul 4-kanaler 16A	1462352	18402