



Liten og smidig LED-driver for konstantstrøm, 350mA. Passer i veggbokser, noe som gjør den enkel å montere. Fungerer utmerket i mindre prosjekter som belysning i vindusnisjer eller ved installasjon av armaturer. Dimbar via Push (230V) eller 1-10V. Jolly Round har skruetplinter som kan ta kabler opptil 2,5mm², og minnefunksjon som starter opp med den sist innstilte verdien etter spenningsbortfall.

EL-nummer	6621061	Finnes i 2 varianter
Variantnavn	Jolly Round 350	Finnes i 2 varianter
Min effekt (W)	0	
Maks effekt (W)	9	
Konstantstrøm (mA)	350	Finnes i 2 varianter
Drivermodell	Konstantstrøm	
Dimmbar	Ja	
Styring	1-10 V, Push 230V, Potensiometer	
Tilkobling (Type)	Skrueklemme	
Brannsikkerhetsmerking	MM-merke	
Levetid driver	50 000h/5%	
Driftstemperaturområde Ta (°C)	-25...+35	
Montering	Innfelt	
Diameter (mm)	57	
Min hulltaking (Ø mm)	58	
Maks hulltaking (Ø mm)	58	
Høyde (mm)	22	
Vekt (kg)	0,041	
Materiell	Plast	
Farge	Hvit	
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C)	850	
Sekundære utganger (par)	1	

(mm)



