

Bryte aktuator TF100L-230V



TF100L-230, plugg inn bryteaktuator med impuls rele for styring av lys og annet elektrisk materiell inntil 1000W. Tap radio. Kobler til og fra i sinuskurvens 0 punkt.

Funksjoner;

-  Innlæring med 1 eller to kanaler (universal eller retningsstyrt bryter)
-  Sentral av/på

Bevegelse sensor TF-BSB og TF100L-230V, semi eller full automatisk.

Semi automatisk: Lyset slås på med en trådløs bryter eller lokal impuls bryter og lyset er på så lenge bevegelse sensoren ser bevegelse. Etter siste bevegelse slås lyset av etter 5 minutter.

Full automatisk: Når bevegelse sensoren ser bevegelse slås lyset på og forblir på så lenge bevegelse sensoren ser bevegelse. Etter siste bevegelse slås lyset av etter 5 minutter

Spesifikasjoner	
Spenning	230VAC
Kontakt	1x10A/250VAC ikke potensialfri kontakt
Laster	
 230V Glødepære / 230 Halogen pære	1000W
 230V LED	200W
 230V Elektroniske sparepærer	200W
Montasje	Plugg inn
Dimensjon	100x55x45 mm

Type	Tekst	Elnr
TF100L-230V	Bryte aktuator, 1NO, 10A/250V, plugg inn	4514480