

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Automatiske testsekvenser

Med rotasjonsbryteren i posisjonen AUTO kan bruker bygge opp automatiske testsekvenser etter ønske. Det kan totalt lages 5 forskjellige sekvenser og hver sekvens kan inneholde 6 forskjellige tester. Når de valgte testene i en sekvens, er utført kan samtlige resultater lagres i en operasjon.

En unit funksjon er dedikert terminal for kontinuitetsmåling som gir mulighet til å utføre samtlige målinger uten å koble om på ledningene. Med pluggadapter i stikkontakten kan f.eks følgende tester utføres: Kortslutningsmåling jordfeilbrytertest kontinuitetsmåling-isolasjonsmåling L-PE og N(L)-PE.

Total testtid for hele sekvensen er UNDER 20 sekunder!

Test av ladestasjoner

Eneste tester på markedet med innebygget funksjonalitet for test av ladestasjoner, ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

pluggadapter ELIT PC-EV og EuroMaster AutoEv simulerer elbilen for

test av ladestasjoner. Du kan lese av

programmet maksimal ladestrom direkte i menyen på displayet.

Dimensjon: 220 x 130 x 110 mm

Materiale: Støpt plastmateriale

Måling og logging av strøm og lekkasjestrøm. Analog inngang og et bredt spekter tilbehør gjør dette til en meget

overflatebehandling. Dobbelstøpt med tykkere plast for bedre grep

Ø14mm, Ø40mm og Ø68mm lysåpning. Disse kan benyttes for måling av lekkasjestrøm og strøm fra 1mA til 100AAC. For måling av høyere

strømmer kan to fleksible strømter benyttes en Ø36mm og en

Ø150mm med måleområde fra 5A til 1000AAC.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Måling av overgangsmotstand til jord

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

2-Polt måling benytter E-verksjord (eller annen kjent elektrode) som

referanse, raskt og enkelt.

Etersyn/kontroll der E-verksjord ikke kan benyttes, man går da ut

med 2 hjelpesynlige pekeledere der den 3. ledere kobles til jordingen.

For hver bruk sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Måling av kontinuitet i jordledere og beregning av kabellengde

Adig kontinuitet og kabellengde måles for måling av kontinuitet/Lav

Ohm med 200mA:

Kontinuerlig: Måling startes og er aktiv hele tiden (som på et multimeter) så fort det er en sluttet krets måles kontinuiteten og resultatet vises. Her kan det settes grenseverdi med akustisk alarm. Meget effektivt hvis man skal utføre mange kontinuitetsmålinger etter hverandre siden testen ikke må startes for hvert punkt.

+200mA: Standard kontinuitetsmåling: Koble til og trykk på «TEST», resultat vises etter ca. 1 sekund.

+/-200mA: Her utføres testen to ganger, med reversert polaritet. En mer tidkrevende(3sek) og presis test som lettere kan avdekke dårlige koblinger.

Måling av isolasjonsresistans

Meget god oppløsning på 0,001M ohm gir presist måling også på lave verdier, nyttig ved f.eks. kontroll av «annen ledende del» hvor grensen er 10k Ohm (0,010M).

Testspenning 250V, 500V og 1000V kan velges etter ønske, maksimalt målte verdi er 1000M ohm.

Måling av kortslutningsstrømmer og evaluering mot kurssikring

Raskt skifte mellom nettsystem IT/TT eller TN direkte på F5 knappen ingen leting i meny nødvendig.

AutoEv måler mellom L-L, L-N eller L-PE. Instrumentet regner automatisk ut Ik2pMin(0,76 eller 0,38 faktor) og Ik3Pmaks(1,15 faktor)



ELIT AS

instrument i henhold til DIN VDE 0100 - EC000497

ELIT EuroMaster AutoEv

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk, vedlikehold samt kalibrering og kontroll hos produsent.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP40. Instrumentet skal brukes i tørre omgivelser.

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	HELLENVEGEN 9
Postnr. og poststed	2022 GJERDRUM
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no