



MICROSAFE®



mTouch® Bryter, OP

mTouch® Bryter er et trådløst styrepanel for enkelt og raskt å sette et eller flere produkter i ønsket modus.

Kan brukes som et rent styrepanel for varme (termostater), for lysstyring (dimmere) for å slå alt lys i ønsket modus, eller en kombinasjon, hvor bryteren fungerer som en hovedbryter for å sette alt lys og all varme i boligen i ønsket setting.

mTouch® Bryter, OP har innebygd radiokommunikasjon for styring via HUB eller andre enheter som kommuniserer med åpen protokoll (ZigBee 3.0).



EL. NR.	FUNKSJON	FARGE
4503120 4503125 4503130 4503135 4503140	Hjemme/Borte/Ute Dag/Natt Dim På/Av/Timer Bryter	PH
4503121 4503126 4503131 4503136 4503141	Hjemme/Borte/Ute Dag/Natt Dim På/Av/Timer Bryter	SV
4503122 4503127 4503132 4503137 4503142	Hjemme/Borte/Ute Dag/Natt Dim På/Av/Timer Bryter	HV
4503123 4503128 4503133 4503138 4503143	Hjemme/Borte/Ute Dag/Natt Dim På/Av/Timer Bryter	Alu
4503124 4503129 4503134 4503139 4503144	Hjemme/Borte/Ute Dag/Natt Dim På/Av/Timer Bryter	M-HV

TEKNISK

Fysiske mål:	Passer ELKO RS16, Schneider Exxact og SG Install	IP-grad:	20
Batteri:	CR2032	Batterilevetid:	Inntil 3 år
RF:	IEEE 802.15.4 (ZigBee)	Rekkevidde:	Inntil 15 meter

FAKTA


- ✓ Nøytralt design - leveres i alle standard farger.
- ✓ IEEE 802.15.4 (ZigBee).
- ✓ Inntil 15 meters rekkevidde.
- ✓ Trådløs batteridrift = ingen kabling/kobling.
- ✓ Enkel montering hvor som helst (ingen koblingsboks nødvendig).
- ✓ Funksjon/innstilling endres enkelt med Dip-switch.
- ✓ Inntil 3 års batterilevetid.

ENKEL INNMELDING I ZIGBEE-NETTVERK.

1. Åpne nettverk/inkludere i fra hub eller koordinatør.
2. Hold inne SW4 på bryteren i ca 2 sekunder til du får 1 pip/blink.
3. Bryter kvitterer med 2 lydsignal for vellykket innparing.

TILPASSET DESIGN

Leveres i alle farger for å matche resten av installasjonen.



PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no