

KOMPAKT HØYKVALITET UPS MED LANG BATTERITID

PK-500 har innebygd lithium-batteriet med kapasitet nok til å opprettholde normal drift opptil flere timer til applikasjoner som kommunikasjonsutstyr og dørautomatikk. Den dekker krav til byggt teknisk forskrift TEK17 som sier at UPS må fungere i minst 30 minutter i byggverk i brannklasse 1 og i minst 60 minutter i byggverk i brannklasse 2 og 3.

PK-500 er kompakt, og har line interactive teknologi med ren sinus utgang i batteridrift som er essensielt ved lange utladetider. Batteriene tåler større variasjon av omgivelsestemperatur uten at levetid forringes. UPS kan monteres på vegg eller legges på underlag.

- Kan veggmonteres, festes til underlag
- Informativ LCD-display
- Lithiumbatteri
- Ren sinusspenning i batteridrift
- Kaldstart for å skru på UPS på batteri
- Automatisk batteritest
- Velegnet for dørautomatikk, dekker 2 dører



UPS-modell		PK-500
Utgangseffekt	VA/W	500/350
Inngangsspenning	Område	147-275 +/- 5 (VAC)
Utgangsspenning	På batteri	190-255VAC
Omkoplingstid	Typisk	< 10 mS
Mål	BxHxD (mm)	263x270x115
Vekt	Kg	7,5
Display	LCD	Spennning inn/ut, batteridrift, batterinivå, lastnivå, viftefeil, autostart
Tilkopling	Utgang	1xIEC C13

GLAMOR er en line interactive UPS som kan benyttes som alternativ til PK-500, den er beregnet for vanlig gulvmontering og normal romtemperatur. Ved strømbrydd kopler Glamor automatisk over til batteridrift på < 6mS. Modellen leveres med filtre for støydemping og AVR for spenningsregulering. Trapezformet sinus på utgang i batteridrift, batteritid ved full last 4-5 min.

- Trapezformet utgangsspenning i batteridrift
- Integrert spenningsregulator (AVR)
- Kaldstart for å skru på UPS på batteri
- USB-kommunikasjon
- Automatisk batteritest
- Smart batteri management for økt batterilevetid



UPS-modell		GR450LCD	GR650LCD	GR850LCD	GR1000LCD	GR1500LCD	GR2000LCD
Inngangsspenning	Område	160VAC - 290VAC					
Utgangsspenning	På batteri	220/230/240VAC +/- 10%					
Omkoplingstid	Typisk	2-6 mS					
Mål	BxHxD (mm)	100x140x292			148x198x315		
Vekt	Kg	4	5	5,5	9	10,5	11,8
Display	LCD	Spennning inn/ut, AVR, Batteridrift, batterinivå, lastnivå, feil, batteristatus					
Tilkopling	Utgang	1xSchuko, 1xIEC C13			2xSchuko, 3xIEC C13		