

# FDV 6603011



## P-LIGHT 33

vegg- og takarmatur, markeringslys, LED, 6000 K, hvit, L/B/H 33/6/25 cm, 4W

Nødlyset P-LIGHT 33 kan monteres på vegg eller i tak. Nødlysene er utstyrt med innebygget Ni-Mh-batteri og automatisk selvtest. Leseavstand 24 m. Nødlyset lyser i tre timer på batteridrift. Nødlys kan kobles som kontinuerlig belysning eller beredskapsbelysning. Nødlyset kobles direkte til 230 V. Det finnes også andre varianter i P-LIGHT-serien. Nødlyset leveres med et sett på tre skilt med ulike pilretninger (høyre, venstre, ned). Flere piktogrammer kan bestilles ekstra EL.NR. 66 030 91.

## TEKNISKE DATA

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.  | 240002 / EL.NR. 66 030 11 |
| Pærer inkludert    | 0                         |
| Antall lys         | 1                         |
| Nettspenning       | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Bredde             | 33.0 cm                   |
| Høyde              | 25.0 cm                   |
| Dybde              | 6.0 cm                    |
| Nettovekt          | 1.453 kg                  |
| Bruttovekt         | 1.634 kg                  |
| IP-kode            | IP 20                     |
| Kapslingsgrad      | II                        |
| Montering          | Utenpåliggende montering  |
| Montering detaljer | Tak, Vegg                 |
| Effekt             | 4.0 W                     |
| Lysytelse          | 32 lm                     |
| Fargetemperatur    | 6000 Kelvin               |
| Farge              | hvit                      |
| CRI                | >70                       |
| LXXBXX-data        | 70/50                     |
| Levetid            | 25000 h                   |
| BIG WHITE side     | 741                       |

## Tilbehør og lypæreanbefaling

|                            |                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 240008<br>EL.NR. 66 030 91 | PIKTOGRAMFOLIE , til P-LIGHT nød-<br>utgangsbelysning, 4-er-sett, skrå piler i<br>alle retninger, L/H 30/16,1 cm |
| 240021<br>EL.NR. 66 030 95 | BATTERIPAKKE , til P-LIGHT, 3,6V,<br>1000mA Ni-Mh                                                                |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater

---

---

---

---

---