

Produktblad 3235654





**SECKET
INSIDE**



TELESKOP

wirearmatur til TENSEO lavvolts-wiresystem, QR-C51, hvit, B/H/T 4,5/21-52/1 cm

TELESKOP lyskaster til lavvolts-wiresystem med halogen- og LED-kompatibel GX5,3-sokkel festet på to teleskops-tenger som kan svinges. Kompatibel wire-avstand er 15,5 cm.



12V ~50Hz
Materiale: Stål / Messing

- Teleskop kan justeres med 21 til 51 cm

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	139081 / EL.NR. 32 356 54
Sokkel	GX5,3
Lyskilde	QR-C51 / MR16
Antall lyskilder	1
Lyskilde inkludert	Nei
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	12V ~50Hz mA/V
Svingområde	90 °
Bredde	4.5 cm
Høyde	25.5 cm
Dybde	1.0 cm
Nettvekt	0.069 kg
Bruttvekt	0.075 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	III
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Skinne tak
Maks effekt	20 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	502

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1001574 EL.NR.37105 08	SLV PHILIPS MASTERLED MR16 5W(35W)/827 12V 25.000 timers levetid	
1001575 EL.NR.37 105 09	SLV PHILIPS MASTERLED MR16 5W(35W)/830 12V 25.000 timers levetid	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
